

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-magnetyczna-satel-amd-100-p-94.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA SATEL AMD-100

Cena brutto	<b>135,99 zł</b>
Cena netto	<b>110,56 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>154</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Czujka magnetyczna Satel AMD-100** służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., sygnalizując ich otwarcie**. Zastosowanie **2 wbudowanych kontaktronów** daje możliwość wyboru sposobu montażu – magnes współpracujący z czujnikiem może być w zależności od potrzeb umieszczony pod czujką lub u jej boku. Urządzenie posiada zabezpieczenie antysabotażowe, diodę LED do sygnalizacji w trybie testowym oraz dodatkowe wejście umożliwiające dołączenie innej, dowolnej czujki typu NC.

Przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego **systemu bezprzewodowego ABAX**. Współpracuje z **centralą INTEGRA 128-WRL, kontrolerami ACU-120, ACU-270 oraz starszymi ACU-100 i ACU-250, a także retransmiterem ARU-100**.

#### Cechy produktu:

- 2 kontaktrony pozwalające na wybór sposobu montażu
- wejście do podłączenia dowolnej zewnętrznej czujki
- zdalne konfigurowanie
- styk sabotażowy
- kolor biały

#### Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m
- czułość dodatkowego wejścia: 312 ms
- klasa środowiskowa wg EN50131-6: Grade II
- temperatura pracy: -10°C ... +55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- bateria CR123A 3 V (w zestawie)
- czas pracy na baterii: około 3 lata
- pobór prądu: 50 µA (stan gotowości), 16 mA (max.)
- wymiary obudowy: 26 x 112 x 29 mm
- wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 19 mm
- wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 3,5 mm
- wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego: 28 x 10 x 10 mm
- waga: 56 g

#### W zestawie:

- czujka Satel AMD-100 - 1 szt;
- magnes do montaż powierzchniowego - 1 szt;
- magnes do montażu wpuszczanego - 1 szt;
- podkładka pod magnes powierzchniowy - 2 szt;
- bateria CR123A 3V - 1 szt;

- 
- instrukcja.