

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-magnetyczna-satel-mmd-300-433mhz-p-355.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA SATEL MMD-300 433Mhz

Cena brutto	75,77 zł
Cena netto	61,60 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00109
Kod EAN	5905033330221
Producent	SATEL

Opis produktu

Bezprzewodowa magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien Satel MMD-300 stanowi "pierwszą linię ochrony". Dzięki czujce system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego. Współpracuje z modułami **MICRA**, **VERSA-MCU**, **MTX-300** oraz centralami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** i **PERFECTA 64 M** (z dołączonym modułem **PERFECTA-RF**, brak w zestawie).

Cechy produktu:

- 2 sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiający dobór miejsca montażu
- wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. 2 skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia
- sygnały radiowe z czujki mogą być retransmitowane przez **MRU-300** (brak w zestawie)
- system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A
- wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
- kolor obudowy: biały

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):

- do 200 m (MICRA / VERSA-MCU / MTX-300)
- do 400 m (PERFECTA)

- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10 °C ...+55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- zasilanie: bateria CR123A 3 V
- czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): do 3 lat
- czułość dodatkowego wejścia: 312 ms
- pobór prądu: 80 µA (stan gotowości), 27 mA (max.)
- wymiary:

- obudowy czujki: 26 x 112 x 29 mm
- obudowy magnesu do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 19 mm
- podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 3,5 mm
- obudowy magnesu do montażu wpuszczanego: 28 x 10 x 10 mm

- waga: 80 g

W zestawie:

- bezprzewodowy czujnik kontaktronowy Satel MMD-300 - 1 szt;
- magnes do montażu powierzchniowego - 1 szt;
- magnes do montażu wpuszczanego - 1 szt;
- podkładka pod magnes powierzchniowy - 2 szt;
- bateria CR123A 3V - 1 szt;
- instrukcja.

* Instrukcja instalacji znajduje się w instrukcji programowania od centrali alarmowej.