

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-magnetyczna-z-wejsciem-roletowym-satel-amd-102-br-p-760.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA Z WEJŚCIEM ROLETOWYM SATEL AMD-102 BR

Cena brutto	166,99 zł
Cena netto	135,76 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	1497
Producent	SATEL

Opis produktu

Czujka magnetyczna Satel AMD-102 BR służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., sygnalizując ich otwarcie**. Zastosowanie **2 wbudowanych kontaktronów** daje możliwość wyboru sposobu montażu – magnes współpracujący z czujnikiem może być w zależności od potrzeb umieszczony pod czujką lub u jej boku. Urządzenie posiada zabezpieczenie antysabotażowe oraz diodę LED do sygnalizacji w trybie testowym. Mamy też możliwość rozbudowy systemu dzięki **2 dodatkowym wejściom** (możemy dołączyć przewodową **czujkę roletową** lub inną typu NC - pracujące w systemie jako odrębne urządzenie).

Przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego **systemu bezprzewodowego ABAX**. Współpracuje z **centralą INTEGRA 128-WRL, kontrolerami ACU-120, ACU-270 oraz starszymi ACU-100 i ACU-250, a także retransmiterem ARU-100**.

Cechy produktu:

- 2 kontaktrony pozwalające na wybór sposobu montażu
- wejście do podłączenia dowolnej zewnętrznej czujki
- dodatkowy, niezależny kanał cyfrowy do obsługi zewnętrznej czujki
- obsługa czujek roletowych z analizą impulsów
- zdalne konfigurowanie
- styk sabotażowy
- kolor brązowy

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m
- czułość dodatkowego wejścia: 312 ms
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- bateria CR123A 3 V (w zestawie)
- czas pracy na baterii: około 3 lata
- pobór prądu: 50 µA (stan gotowości), 16 mA (max.)
- wymiary obudowy: 26 x 112 x 29 mm
- wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 19 mm
- wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 3,5 mm
- wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego: 28 x 10 x 10 mm
- waga: 76 g

W zestawie:

-
- czujka Satel AMD-102 BR - 1 szt;
 - magnes do montażu powierzchniowego - 1 szt;
 - magnes do montażu wpuszczanego - 1 szt;
 - podkładka pod magnes powierzchniowy - 2 szt;
 - bateria CR123A 3V - 1 szt;
 - instrukcja.