

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-magnetyczna-z-wejsciem-roletowym-satel-amd-102-p-406.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA Z WEJŚCIEM ROLETOWYM SATEL AMD-102

Cena brutto	<b>166,99 zł</b>
Cena netto	<b>135,76 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>664</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Czujka magnetyczna Satel AMD-102** służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., sygnalizując ich otwarcie**. Zastosowanie **2 wbudowanych kontaktronów** daje możliwość wyboru sposobu montażu - magnes współpracujący z czujnikiem może być w zależności od potrzeb umieszczony pod czujką lub u jej boku. Urządzenie posiada zabezpieczenie antysabotażowe oraz diodę LED do sygnalizacji w trybie testowym. Mamy też możliwość rozbudowy systemu dzięki **2 dodatkowym wejściom** (możemy dołączyć przewodową **czujkę roletową** lub inną typu NC - pracujące w systemie jako odrębne urządzenie).

Przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego **systemu bezprzewodowego ABAX**. Współpracuje z **centralą INTEGRA 128-WRL, kontrolerami ACU-120, ACU-270 oraz starszymi ACU-100 i ACU-250, a także retransmiterem ARU-100**.

#### Cechy produktu:

- 2 kontaktrony pozwalające na wybór sposobu montażu
- wejście do podłączenia dowolnej zewnętrznej czujki
- dodatkowy, niezależny kanał cyfrowy do obsługi zewnętrznej czujki
- obsługa czujek roletowych z analizą impulsów
- zdalne konfigurowanie
- styk sabotażowy
- kolor biały

#### Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m
- czułość dodatkowego wejścia: 312 ms
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- bateria CR123A 3 V (w zestawie)
- czas pracy na baterii: około 3 lata
- pobór prądu: 50 µA (stan gotowości), 16 mA (max.)
- wymiary obudowy: 26 x 112 x 29 mm
- wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 19 mm
- wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 3,5 mm
- wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego: 28 x 10 x 10 mm
- waga: 76 g

#### W zestawie:

- 
- czujka Satel AMD-102 - 1 szt;
  - magnes do montażu powierzchniowego - 1 szt;
  - magnes do montażu wpuszczanego - 1 szt;
  - podkładka pod magnes powierzchniowy - 2 szt;
  - bateria CR123A 3V - 1 szt;
  - instrukcja.