

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-kontaktron-z-wejsciem-roletowym-satel-mmd-302-br-p-4964.html>



BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON Z WEJŚCIEM ROLETOWYM SATEL MMD-302 BR

Cena brutto	93,76 zł
Cena netto	76,23 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00112
Kod EAN	5905033330429
Producent	SATEL

Opis produktu

Magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien Satel MMD-302 BR stanowi "pierwszą linię ochrony". Posiada **wejście czujnika roletowego**, dzięki czemu może służyć do sygnalizowania próby otwarcia rolet przeciwwłamaniowych wyposażonych w odpowiednie sensory. Dzięki tej czujce system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego.

Współpracuje z:

- centralami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL i PERFECTA 64 M (z dołączonym modulem PERFECTA-RF, brak w zestawie),
- kontrolerem VERSA-MCU i MTX-300
- modulem MICRA.

Cechy produktu:

- 2 sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiającego dobór miejsca montażu
- wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika roletowego
- sygnały radiowe z czujki mogą być retransmitowane przez MRU-300 (brak w zestawie)
- system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A
- wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
- kolor brązowy

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m (MICRA / VERSA-MCU / MTX-300), do 400 m (PERFECTA)
- czułość dodatkowego wejścia NC: 312 ms
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- zasilanie: bateria CR123A 3 V
- czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): do 3 lat
- pobór prądu: 80 µA (stan gotowości), 27 mA (max.)
- wymiary:

- obudowy: czujki 26 x 112 x 29 mm

-
- obudowy magnesu do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 19 mm
 - podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 3,5 mm
 - obudowy magnesu do montażu wpuszczanego: 28 x 10 x 10 mm

- waga: 80 g

W zestawie:

- czujka Satel MMD-302 BR - 1 szt;
- magnes do montażu powierzchniowego - 1 szt;
- magnes do montażu wpuszczanego - 1 szt;
- podkładka pod magnes powierzchniowy - 2 szt;
- bateria CR123A 3V - 1 szt;
- instrukcja.

* instrukcja instalacji znajduje się w instrukcji programowania od centrali alarmowej.