

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-kontakttron-z-wejsciem-roletowym-satel-mmd-302-p-869.html>



BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON Z WEJŚCIEM ROLETOWYM SATEL MMD-302

Cena brutto	93,76 zł
Cena netto	76,23 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00111
Kod EAN	5905033330412
Producent	SATEL

Opis produktu

Magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien Satel MMD-302 stanowi "pierwszą linię ochrony". Posiada **wejście czujnika roletowego**, dzięki czemu może służyć do sygnalizowania próby otwarcia rolet przeciwwłamaniowych wyposażonych w odpowiednie sensory. Dzięki tej czujce system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego.

Współpracuje z:

- centralami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL i PERFECTA 64 M (z dołączonym modułem PERFECTA-RF, brak w zestawie),
- kontrolerem VERSA-MCU i MTX-300
- modułem MICRA.

Cechy produktu:

- 2 sensory kontakttronowe z możliwością wyboru ułatwiający dobór miejsca montażu
- wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika roletowego
- sygnały radiowe z czujki mogą być retransmitowane przez MRU-300 (brak w zestawie)
- system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A
- wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy, oderwania od podłoża

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m (MICRA / VERSA-MCU / MTX-300), do 400 m (PERFECTA)
- czułość dodatkowego wejścia NC: 312 ms
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- zasilanie: bateria CR123A 3 V
- czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): do 3 lat
- pobór prądu: 80 µA (stan gotowości), 27 mA (max.)
- wymiary:

- obudowy: czujki 26 x 112 x 29 mm
- obudowy magnesu do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 19 mm
- podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego: 26 x 13 x 3,5 mm
- obudowy magnesu do montażu wpuszczanego: 28 x 10 x 10 mm

-
- waga: 80 g

W zestawie:

- czujka Satel MMD-302 - 1 szt;
- magnes do montażu powierzchniowego - 1 szt;
- magnes do montażu wpuszczanego - 1 szt;
- podkładka pod magnes powierzchniowy - 2 szt;
- bateria CR123A 3V - 1 szt;
- instrukcja.

* instrukcja instalacji znajduje się w instrukcji programowania od centrali alarmowej.