

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-ruchu-pir-z-rezystorami-texecom-premircbu-p-1483.html>



CZUJKA RUCHU PIR Z REZYSTORAMI TEXECOM PREMIRCBU

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	3113
Producent	Inny

Opis produktu

Czujka ruchu PIR Texecom PREMIRCBU zaprojektowana została do wykorzystania w typowych instalacjach domowych, zapewniając optymalny poziom wydajności w każdym typie pomieszczeń mieszkalnych. **Podwójny element piroelektryczny oraz precyzyjna soczewka Fresnela** zapewniają dużą odporność na fałszywe alarmy przy jednoczesnym dalekim zasięgu detekcji (**do 12 m**). Zastosowanie szerokiego spektrum technologii detekcji zapewnia spełnienie nawet najbardziej wymagających instalacji systemów alarmowych.

Cechy produktu:

- zasięg detekcji: 12 m
- kompensacja temperatury
- licznik impulsów
- wbudowane rezystory parametryczne
- regulacja wysokości montażu
- uszczelniona optyka
- stopień zabezpieczenia wg normy PN-EN 50131-1: 2

Specyfikacja techniczna:

- zasięg: 12 m
- kąt widzenia: 90 st.
- rodzaj optyki: Fresnela
- analiza sygnału: analogowa
- odporność na zwierzęta: brak
- stopień zabezpieczenia: Grade 2
- wbudowane rezystory parametryczne: tak
- antymasking: nie
- kompensacja temperatury: tak
- kolor: biały
- wysokość montażu: 1,5-3,1 m
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 9...15V DC
- pobór prądu: 10,6 mA
- wymiary: 95 x 63 x 40,5 mm
- waga: 0,073 kg

W zestawie:

- czujka ruchu Texecom PREMIRCBU - 1 szt;
- instrukcja (wersja pdf do pobrania ze strony producenta).

* Czujka sprzedawana jest bez uchwyty, który można nabyć osobno. Dostępne są: uchwyt uniwersalny (ścienny).

