

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-pir-crow-swan-quad-25kg-p-3790.html>



CZUJNIK RUCHU PIR CROW SWAN QUAD 25kg

Cena brutto	42,39 zł
Cena netto	34,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2337
Kod EAN	5906692718733
Producent	Crow

Opis produktu

Swan Quad to przewodowa **czujka ruchu PIR**, zaprojektowana z myślą o skutecznym wykrywaniu intruzów wewnątrz chronionych pomieszczeń.

□ Dzięki zastosowaniu **specjalnie zaprojektowanej soczewki wraz z unikalnym sensorem PIR QUAD (4-elementowym)** oraz nowego układu elektronicznych ASIC, urządzenie oferuje niezawodne działanie bez ryzyka fałszywych alarmów.

□ **Czujka posiada odporność na zwierzęta domowe do 25kg.**

Nowoczesna optyka i skuteczna detekcja

- Quad Linear Imaging Technology dla wyostrenia analizy wymiarów ciała, różnienia od tła i zwierząt
- dedykowany układ elektroniczny ASIC
- wysoka odporność na światło widzialne
- **szerokokątna soczewka dalekiego zasięgu 18m**
- **odporność na zwierzęta do 25kg** (przełączana w zakresie 15/25kg)
- odporność na zakłócenia

Zaawansowane funkcje i prosty montaż

- kompensacja temperatury
- regulowana szerokość impulsów
- **regulowana czułość**
- sygnalizacja diodą LED (możliwość wyłączenia)
- stabilna praca w zróżnicowanych warunkach temperatury
- mało widoczna obudowa
- dowolna wysokość instalowania (1.8m – 2.4m)

Specyfikacja techniczna:

- sposób detekcji: Quad (4-elementy) PIR
- kompensacja temperatury
- szerokość impulsu regulowana
- czas trwania alarmu: 2 s ($\pm$ 0.5sec)
- wyjście alarmowe: N.C 28 VDC 0.1 A z 270ohm rezystorem w lini

-
- tamper: N.C 28VDC 0.1A z 10 Ohm rezystorem
 - czas wygrzewania: 60 s ($\pm$ 5sek)
 - dioda LED: włączona podczas alarmu
 - temperatura pracy: -20°C ...+60°C
 - odporność RFI: 30V/m 10 - 1000MHz
 - odporność EMI: 50,000V elektryczne interferencje od wyładowań
 - zasilanie: 8.2-16V DC
 - pobór prądu ($\pm$ 5%): 8 mA (czuwanie, 10 mA (praca)
 - wymiary: 92 x 59 x 37mm
 - waga 40g

W zestawie:

- czujnik Crow SWAN QUAD - 1 szt;
- instrukcja.

□ Czujka sprzedawana jest bez uchwytu. Nie zaleca się montażu czujnika na uchwycie, ponieważ może to powodować błędne ignorowanie obecności zwierząt. Jeśli miejsce montażu wymaga jednak uchwytów, dostępne są: uchwyt uniwersalny (ścienny) lub dedykowany P2/VID-BKR (do nabycia osobno), należy jednak pamiętać aby czujnika nie pochylać w pionie.