

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/gniazdkowy-czujnik-ruchu-virone-ms-1-120st-1200w-p-11228.html>



GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU Virone MS-1 120st 1200W

Cena brutto	32,89 zł
Cena netto	26,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15662
Kod EAN	5908254814914
Producent	VIRONE

Opis produktu

Gniazdkowy czujnik ruchu PIR Virone MS-1 pozwala na **automatyczne sterowanie (włączanie/wyłączenie) oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi** po wykryciu ruchu przez czujnik PIR. Załączanie odbywa się przy odpowiednim natężeniu światła.

Posiada potencjometry do **regulacji czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu detekcji (SENS)**.

Współpracuje z **oświetleniem LED**.

Czujka reaguje na zmiany temperatury, dlatego unikać:

- kierowania czujnika w stronę obiektów o powierzchniach silnie odbijających światło (np. lustra),
- montażu czujnika w pobliżu źródeł ciepła (np. otwory wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, światło, itp.),
- kierowania czujnika w stronę obiektów, które mogą poruszać się pod wpływem wiatru (np. kurtyny, wysokie rośliny itp.).

Regulacja podstawowych parametrów



LUX - regulacja natężenia światła: < 3-2000 lux

TIME - regulacja czasu świecenia: min. 10 sek. (± 3sek.), max. 7 min. (± 2 min.)

SENS - regulacja zasięgu detekcji: 2-9 metrów

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: gniazdkowy czujnik ruchu
- max. obciążenie: 1200 W (rezystancyjne np. żarówka) / 300W (indukcyjne np. LED)
- kąt widzenia: 120 stopni
- zasięg detekcji: max. 9 m
- wyjście przekaźnikowe: tak
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: biały
- współpraca z LED: tak
- czujnik obecności: nie
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- montaż: do gniazdka
- wysokość montażu: 1,8 - 2,5 m
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: 45 x 98,3 x 81,5 mm
- waga netto: 0,18 kg



W zestawie:

- czujnik Virone MS-1 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.