

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/manipulator-bezprzewodowy-lcd-do-central-versa-satel-versa-lcdm-wrl-p-1395.html>



MANIPULATOR BEZPRZEWODOWY LCD DO CENTRAL VERSA SATEL VERSA-LCDM-WRL

Cena brutto	408,48 zł
Cena netto	332,10 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	2863
Producent	SATEL

Opis produktu

Bezprzewodowy manipulator VERSA-LCDM-WRL umożliwia obsługę i programowanie central **z serii VERSA za pośrednictwem kontrolerów ACU-120/ACU-270**. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX**.

Choć VERSA-LCDM-WRL jest urządzeniem bezprzewodowym, oferuje pełną funkcjonalność znaną z manipulatorów przewodowych. Dodatkowo posiada także **wbudowany czytnik kart zbliżeniowych**, za pomocą których możliwe jest: załączenie pełnego czuwania, wyłączenie czuwania, a także skasowanie alarmu.

Urządzenie posiada **wbudowaną osobną baterię dla podświetlenia wyświetlacza i klawiatury**. Możliwe jest też wyłączenie czytnika kart zbliżeniowych (jeżeli system alarmowy nie ma być obsługiwany przy ich pomocy).

Cechy produktu:

- współpraca z centralami z rodzin VERSA (Firmware 1.04 lub nowszy)
- pełna funkcjonalność oferowana przez przewodowe manipulatory LCD
- dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zasięg: do 500 m w otwartej przestrzeni (wyłącznie przy bezpośrednim połączeniu z ACU-120/ACU-270)
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
- 2 tryby pracy: aktywny/nieaktywny
- opcja wybudzania
- konfiguracja za pośrednictwem: programu DLOADX, manipulatora w trybie serwisowym
- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- wyświetlanie napisów zgodnych z wersją językową centrali alarmowej
- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 - 868,6 Mhz
- diody LED informujące o stanie stref oraz systemu
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy (kolor biały)
- styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany
- obudowa zapewniająca szybki i prosty montaż
- temperatura pracy -10°C ...+55°C
- zasilanie: 2 baterie CR123A 3 V (w zestawie)
- pobór prądu z baterii BT1: 5uA (stanie gotowości), 50 mA (max.)
- pobór prądu z baterii BT2: 1uA (w stanie gotowości), 90 mA (max.; włączony czytnik kart), 45 mA (max.; wyłączony czytnik kart)
- wymiary: 139 x 124 x 22 mm
- waga: 280g

W zestawie:

- manipulator Satel VERSA-LCDM-WRL - 1 szt;
- bateria CR123A 3V - 2 szt.

