

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-bezpiecznikowy-pulsar-en54c-lb8-p-8747.html>



MODUŁ BEZPIECZNIKOWY PULSAR EN54C-LB8

Cena brutto	125,46 zł
Cena netto	102,00 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	13853
Kod EAN	5902135314272
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł bezpiecznikowy Pulsar EN54C-LB8 służy do **rozdzielnego zasilania w zasilaczach serii EN54C**. Posiada **2 wejścia IN1 (dostarcza zasilanie do wyjść AUX1÷AUX4) i IN2 (zasilanie do wyjść AUX5÷AUX8)** do połączenia z płytą zasilacza oraz 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść zasilania **AUX1÷AUX8**.

Każde wyjście AUX posiada **zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP)** w postaci bezpiecznika topikowego F0,5A (istnieje możliwość założenia bezpieczników max. F1A – brak w zestawie). Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez **diody LED L1÷L8**. Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd., zmianę stanu wyjścia technicznego przekaźnikowego oraz zaświecenie diody LED PSU. Wyjście przekaźnikowe PSU może służyć do zdalnej kontroli stanu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.

Cechy produktu:

- 8 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi
- sygnalizacja optyczna LED awarii
- dedykowany do zasilaczy serii EN54C
- ilość wejść/wyjść: 2/8
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP
- wyjście techniczne przekaźnikowe PSU – sygnalizacja zadziałania bezpiecznika
- opcje montażu: blachowkręty x2
- wyjście zasilania: 8x 0,5A

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 20 ÷ 30V DC
- napięcie wyjściowe: $U_{AUX} = U_{IN}$ (zgodne z napięciem zasilania)
- pobór prądu: 20 ÷ 30mA @ $U_{IN} = 20 ÷ 30 V DC$
- ilość wejść zasilania: 2 (IN1, IN2)
- ilość wyjść zasilania: 8 (AUX1 ÷ AUX8)
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: 8x F 0,5A (możliwość założenia bezpieczników max. F1 A – brak w zestawie)
- sygnalizacja optyczna: L1 ÷ L8 - stan wyjść AUX1÷AUX8 (diody LED zielone), PSU - sygnalizacja awarii (diody LED czerwona)
- bezpieczniki F1 ÷ F8: F0,5 A ÷ F1 A
- wyjście techniczne PSU: przekaźnikowe: 1 A@ 30 V DC/50 V AC
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +50 st. C
- temperatura składowania: -20°C...+60°C
- wymiary: 150 x 52,5 x 27 mm
- waga: 0,14 kg (brutto)

W zestawie:

- moduł bezpiecznikowy Pulsar EN54C-LB8 – 1 szt.

-
- bezpieczniki F0,5A - 2 szt;
 - instrukcja.