Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:55

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-natynkowa-aco-como-pro-a1-nt-15vdc-p-11658.html



# STACJA BRAMOWA NATYNKOWA ACO COMO-PRO-A1 NT 15VDC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **626,25 zł** |
| Cena netto | **509,15 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 1-2 dni** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **06632** |
| Kod EAN | **5905997380454** |
| Producent | **ACO** |

## Opis produktu

**Stacja bramowa ACO COMO-PRO-A1 NT** posiada **czytnik zbliżeniowy oraz 1 przycisk dzwonienia.** Jest kompatybilna ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach **PRO, PRO-A (FAMILIO/COMO).**
Służy do montażu **natynkowego**. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

**Cechy produktu:**

- max. liczba abonentów: 1
- 1 indywidualnie podświetlany przycisk dzwonienia i podświetlane pole opisowe
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
- obsługa 70 breloków zbliżeniowych (po 10 przypisanych do lokalu + 10 administracyjnych).
- możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonienia (dostępne z poziomu komputera)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników INS-UPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie
- detekcja obecności odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- wyjście do podłączenia bezpośrednio elektrozaczepu
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- możliwość zasilania wyjścia do podłączenia elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC)
- możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku otwierania
- opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel załącza otwieranie poprzez magistralę systemu
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla CDN-USB, a także programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
- wspólne oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager (aktualizacja oprogramowania za pomocą kabla CDN-USB, brak w zestawie)
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIO/COMO)
- możliwość podłączenia zewnętrznej kamery w systemie (wymagany dodatkowy moduł CDNVS-60 oraz magistrala oparta o skrętkę cat. 5e lub 6)
- podłączenie w jednym systemie 2 paneli: 1x master i 1x slave
- dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)
- kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami

- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
    - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
    - funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7 / MPRO7 lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
    - otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane podłączenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
    - możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
- montaż: natynkowy

**Specyfikacja techniczna:**

- max. liczba abonentów: 1
- czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
- montaż: natynkowy
- wyjścia:
    - 2x złącza śrubowe rozłączalne: podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1,5A) lub rewersyjnego (max.1,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (obciążalność styków max. 5A)
    - 5x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO):
        - podłączenie sygnału audio: „LINE”
        - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
        - podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
    - 1x złącze RJ45: podłączenie magistrali systemu PRO
- wejścia:
    - 2x złącza śrubowe rozłączalne: podłączenie przycisku zwiernego (NO) np. przycisk „dzwonkowy” do bezpośredniego uruchomienia elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
    - 2x złącza śrubowe rozłączalne: podłączenie oddzielnego zasilania dla wyjścia na elektrozaczep
- typ instalacji: cyfrowy system PRO - min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
- długość linii: max. 1000m
- wykonanie: płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- zasilanie: 15V DC / 400mA
- pobór mocy: ~ 2,5W (w trybie czuwania)
- wymiary:
    - panel: 174,8 x 67,8 mm
    - puszka natynkowa: 177,1 x 70 x 36,5 x 25,4 mm

**W zestawie:**

- stacja bramowa ACO COMO-PRO-A1 NT - 1 szt;
- puszka natynkowa - 1 szt.