

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 19:01

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-5tech-2xverus-one-plusm84222-2-8-rfid-wifi-aplikacja-din-p-21377.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 5TECH 2xVERUS One PLUS(M)/84222-2 8" RFID WiFi APLIKACJA DIN

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 074,99 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>2 499,99 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>26028</b>         |
| Kod EAN          | <b>5906692735389</b> |
| Producent        | <b>5TECH</b>         |

### Opis produktu

**5TECH 2x VERUS One PLUS (M) / 84222-2** to zestaw wideodomofonowy dwurodzinny, który łączy wysoką jakość obrazu, intuicyjną obsługę oraz zdalne sterowanie dzięki aplikacji **Tuya Smart**.

□ Idealnie sprawdzi się w nowoczesnych domach i firmach, oferując pełną kontrolę nad dostępem do posesji – niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.



□ Składa się z **dwóch dotykowych, super cienkich, lustrzanych monitorów z ekranem IPS 8"**, które umożliwiają **sterowanie furtką i bramą**, a także z panelu zewnętrznego z kamerą o rozdzielczości **FullHD (2Mpx)**, **czytnikiem zbliżeniowym RFID Unique 125kHz** oraz **szyfratorem**.

□ **Kamera podtynkowa** posiada **podświetlany przycisk dzwonka i klawiaturę** oraz **szeroki kąt widzenia 170°**, a diody IR zapewniają **widoczność w nocy**. **Hermetyczna obudowa IP65** chroni przed złymi warunkami zewnętrznymi.

□ Monitory obsługują kartę micro SD (do 1TB każdy, wymagana do nagrywania – brak w zestawie), która umożliwia **automatyczne zapisywanie wideo lub zdjęć osób dzwoniących**. W każdej chwili można włączyć podgląd z wejść lub kamer oraz ręcznie nagrać wideo lub wykonać zdjęcie.

□ Do prawidłowego działania systemu potrzebne są:

- **4 żyły** (połączenie **monitora z kasetą zewnętrzną**),
- **2 żyły** (do **zasilania** monitora i kasety) oraz
- **2 dodatkowe żyły** (do **sterowania bramą z poziomu monitora**).

## Sterowanie elektrozapczepem i napędem bramy na 4 sposoby:


- **brelok zbliżeniowy** – szybkie i wygodne otwieranie elektrozapczepu za pomocą RFID w standardzie Unique 125kHz,
- **kod** – proste i wygodne wejście do obiektu za pomocą specjalnego zestawu cyfr, możliwość **otwierania furtki i bramy niezależnymi kodami**,

- **monitor wewnętrzny** – umożliwia zdalne sterowanie zarówno elektrozaczepem, jak i napędem bramy,
- **aplikacja mobilna Tuya Smart** – pełna kontrola nad elektrozaczepem i napędem bramy z dowolnego miejsca, poprzez smartfon.


## Aplikacja mobilna Tuya Smart

Z wideodomofonem VERUS One PLUS zawsze możesz przyjąć gości, nawet gdy nie ma Cię w domu. Za każdym razem, gdy ktoś zadzwoni do Twoich drzwi, **otrzymasz powiadomienie na telefon z możliwością połączenia się z osobą dzwoniącą**, a nawet **otworzenia jej drzwi i bramy**.

Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem **Android i iOS**.



## Przykładowy schemat podłączenia zestawu:



#### Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora nr 1
3. monitor nr 1
4. zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
5. kamera CCTV (brak w zestawie)
6. stacja zewnętrzna
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia (brak w zestawie)
9. elektrozaczep (brak w zestawie)
10. monitor nr 2
11. zasilacz do monitora nr 2

## Monitor dotykowy VERUS One PLUS (M) - najważniejsze cechy

### Podstawowe funkcje

- ekran **dotykowy** 8" IPS
- wbudowany moduł **Wi-Fi**
- współpraca ze stacją bramową przez minimum 4 żyły
- obsługa kart microSD do 1TB (klasa szybkości minimum 10, brak w zestawie)

### Obsługa kamer i wejść

- 
- możliwość podłączenia 2 wejść i 2 kamer lub 1 wejścia i 3 kamer analogowych (CVBS, AHD, FHD) do 2Mpx
  - w każdej chwili możemy wywołać obraz z wejść lub kamer i ręcznie uruchomić rejestrację wideo lub wykonać zdjęcie
  - w przypadku posiadania 2 lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny)
  - możliwość podłączenia do 6 monitorów
  - możliwość podłączenia 2 stacji bramowych (2 drzwi)
  - możliwość sterowania każdym napędem bramy, niezależnie od rodzaju i producenta, bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników

## Nagrywanie i rejestracja

- tryb zapisu: video lub zdjęcie
- ręczne i automatyczne nagrywanie po detekcji człowieka
- **funkcja rejestratora** - możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale
- programowalny harmonogram nagrywania (dni tygodnia, godziny)
- odtwarzanie zapisanych materiałów wideo i zdjęć bezpośrednio z monitora
- **detekcja ruchu** - rejestrowanie wideo po wykryciu człowieka
- możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania
- detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, brak w zestawie)

## Funkcje sieciowe i aplikacja mobilna


- darmowa aplikacja **Tuya Smart** (Android/iOS, język polski)
- podgląd i komunikacja z osobą dzwoniącą przez telefon
- zdalne otwieranie furtki lub bramy z telefonu
- obsługa do 6 telefonów z przekierowywaniem połączeń do aplikacji Tuya Smart
- zdalne wywoływanie obrazu z kamer i wejść

## Tryb gotowości i widżety

- **3 tryby gotowości**: ekran wyłączony, pogoda, ramka cyfrowa
- wyświetlanie **pogody i zanieczyszczenia powietrza** PM2.5 / PM10 (po ustawieniu lokalizacji i połączeniu monitora z aplikacją)
- możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego
- **ramka cyfrowa**: możliwość prezentacji zdjęć (album - np. kilka zdjęć na zmianę), regulacja szybkości wyświetlania
- możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej (regulacja głośności)

## Dźwięk i powiadomienia

- 12 rodzajów dzwonków do wyboru
- możliwość ustawienia własnego dzwonka (plik MP3 z karty SD)
- 8-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- osobne dzwonki dla 2 drzwi
- możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin
- **skrzynka głosowa** (opcjonalnie): osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość podczas naszej nieobecności
- regulowany czas włączenia skrzynki głosowej
- regulacja czasu otwierania zamka: 1-10 sekund
- melodia dzwonka słyszalna przy przycisku stacji bramowej (regulowana głośność)




**Legenda:**

1. Włącznik zasilania
2. Mikrofon
3. Wyświetlacz 8" IPS
4. Gniazdo na kartę SD (brak w zestawie)

## Panel zewnętrzny 84222-2 - najważniejsze cechy

### Podstawowe funkcje


- dwurodzinna stacja bramowa
- kamera **Full HD 2 Mpx (1080p)**
- obiektyw **1,9 mm**
- **szeroki kąt widzenia 170°**
- podświetlenie nocne **LED IR**
- automatycznie podświetlany szyfrator po zmroku
- podświetlane przyciski, tabliczki oraz przycisk dzwonka



## Funkcje dodatkowe

- wbudowany zamek **szyfrowy** obsługujący do 200 kodów
- wbudowany czytnik RFID **UNIQUE 125 kHz** (obsługa do 200 kart i breloków)
- otwieranie furtki oraz bramy **niezależnymi kodami**

- programowanie bezpośrednio z klawiatury urządzenia
- regulowany czas podświetlenia klawiatury od **1 do 99 sekund**
- montaż **podtynkowy**



#### Legenda:


1. kamera z podświetleniem IR LED
2. głośnik
3. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
4. przycisk wywołania mieszkania nr 1.
5. przycisk wywołania mieszkania nr 2.
6. szyfrator – klawiatura numeryczna
7. mikrofon

## Specyfikacja techniczna:

#### Monitor:

- ekran dotykowy 8" IPS
- rozdzielczość wyświetlania: 1024x600 px
- standard obrazu: PAL / NTSC
- tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- regulacja czasu otwierania zamka: 1-10 sek.
- 12 rodzajów dzwonków do wyboru
- 8-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- sygnał wejściowy: CVBS, AHD720, AHD 1080P
- obsługa karty micro SD do 1TB (klasa szybkości minimum 10, brak w zestawie)
- sterowanie bramą automatyczną
- kolor: lustrzany
- montaż natynkowy
- połączenie: 4 żyły + 2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej + 2 żyły sterowanie bramą automatyczną
- temperatura pracy: 0°C ...+50°C

- zasilanie: 15V DC (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy: 1,5W (czuwanie), 3,6W (praca)
- wymiary: 189 x 119 x 20 mm



#### Panel zewnętrzny:

- kamera: 2 Mpx Full HD 1080p
- obiektyw: 1,9 mm
- kąt widzenia: 170°
- montaż: podtynkowy
- podświetlenie nocne: LED IR
- zamek szyfrowy: maks. 200 kodów
- czytnik RFID: UNIQUE 125 kHz, maks. 200 tagów
- programowanie z klawiatury
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- regulowany czas podświetlenia klawiatury: 1-99 s
- obudowa: stal nierdzewna / ABS
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: DC 12-15 V
- temperatura pracy: -30°C do +50°C
- pobór mocy: 0,40 W (czuwanie), 0,95 W (praca)
- wymiary: 130 x 252 x 43 mm (szer. x wys. x gł.)



#### Zasilacz na szynę DIN:

- wyjście zasilania: 4A/15VDC
- moc: 60W
- napięcie tętnienia: 120mVp-p
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 13,5V÷18V
- częstotliwość pracy: 47 ~ 63Hz
- sprawność: 89%
- zabezpieczenie przeciążeniowe: 105 ~ 160%; ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 18.8 ~ 22.5V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ...+70 st. C
- wilgotność pracy: 20 ~ 90% RH, bez kondensacji
- zasilanie: 85÷264VAC / 120÷370VDC
- wymiary: 52,5 x 90 x 54,5 mm

#### W zestawie:

- 
- panel bramowy 5TECH 84222-2 - 1 szt;
  - monitor 5TECH VERUS One Plus (M), lustrzany - 2 szt;
  - uchwyt ścienny (do monitora) - 2 szt;
  - zasilacz zbiorczy na szynę DIN 15V / 4A / 60W - 1 szt;
  - brelok zbliżeniowy RFID - 8 szt;
  - akcesoria montażowe;
  - skrócona instrukcja obsługi.

□ Zestaw nie zawiera elektrozaczeu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.