

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-duo-2xm1021ws1102a-7-2028v-dc-p-6557.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS DUO 2xM1021W/S1102A 7" 20~28V DC

Cena brutto	2 619,00 zł
Cena netto	2 129,27 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11743
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M1021W posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny LCD**. Dedykowany jest do pracy w systemie Vidos DUO. Obsługuje do **4 stacji bramowych** i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5; brak w zestawie) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej. Rozbudowana **funkcja adresowanego interkomu** umożliwia swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim:

- **interkom wewnętrzny:** adresowane połączenia w jednym lokalu;
- **interkom zewnętrzny:** adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym;
- **nadawanie:** przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia.

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje **nowe możliwości** takie, jak:

- przekierowanie rozmowy na telefon,
- podłączenie dodatkowych kamer CCTV,
- sterowanie oświetleniem.

System można rozbudować o 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO. **Wbudowana pamięć zdjęć (zapis do 118 zdjęć)** oraz obsługa kart micro SD (max. 32 Gb; brak w zestawie) umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi monitorami i stacjami bramowymi VIDOS DUO.

Specyfikacja techniczna (M1021W):

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- rozdzielczość: 800×480 px
- menu ekranowe w 11 językach
- możliwość obsługi do 4 stacji bramowych (dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4)
- sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna)
- wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć; obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32Gb; brak w zestawie)
- obsługa funkcji detekcji ruchu (przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej)
- obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV; podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4 (brak w zestawie)
- przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM
- adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)

- możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 (brak w zestawie)
- 20 melodii dzwonka
- przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- kolor: biały
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi i monitorami VIDOS DUO
- instalacja 2-przewodowa, bez polaryzacji
- zasilanie: 20~28VDC z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (brak w zestawie)
- wymiary: 226 x 132 x 18 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S1102A posiada **kolorową kamerę z szerokokątnym obiektywem fisheye** o kącie widzenia 105 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, który umożliwia otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Maksymalnie można zaprogramować do 320 użytkowników, a ich dodawanie i usuwanie odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER (w zestawie). Panel posiada możliwość sterowania **2 przekaźnikami** (drugi przekaźnik z modułem B5; brak w zestawie). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych (monitory/unifony) wynosi **po 13 dla każdego przycisku wywołania**. Przeznaczony jest do **montażu natynkowego**. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych dwuabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami VIDOS DUO.

Cechy produktu (S1102A):

- dwuabonentowa stacja bramowa
- kamera 600TVL
- kąt widzenia obiektywu 105°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- podświetlany szyld informacyjny z regulacją jasności
- funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5; brak w zestawie)
- wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- podświetlenie nocne LED (światło białe)
- wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 26 (po 13 dla każdego lokalu)
- obsługa funkcji adresowanego interkomu między monitorami
- wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna (S1102A):

- przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS, fisheye
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - 105°
- obiektyw: 3.6 mm, regulacja w pionie i poziomie
- pojemność czytnika RFID: max. 320 kart/breloków
- montaż natynkowy
- wyjścia przekaźnikowe: 1 lub 2 z modułem B5
- temperatura pracy: -20 C ~ +55 C
- klasa szczelności: IP54
- zasilanie: 24VDC
- zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max.300mA
- pobór mocy: 0,8W czuwanie / 3W praca
- wymiary: 176 x 90 x 27mm

Zasilacz systemowy Vidos DUO P26/40 przeznaczony jest do pracy w **dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO**. Łączy w sobie **funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału**. Jeden moduł P26/40 może zasilić jednocześnie **max. 4 monitory**. W systemach wielolokatorskich ilość zasilaczy jest zależna od odległości i obciążenia prądowego.

Specyfikacja techniczna (P26/40):

- napięcie wyjściowe: DC 26V+2V
- temperatura pracy: 5°C ~ 55°C
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 100V-240V / 50Hz-60 Hz
- max. pobór prądu: 1,5A
- wymiary: 140 x 90 x 60 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M1021W - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S1102A - 1 szt;
- breloki MASTER do programowania użytkowników RFID - 5 szt;
- zasilacz systemowy VIDOS DUO P26/40 - 1 szt;
- instrukcja.