

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/autonomiczny-zamek-szyfrowy-aco-ins-zs-12v-p-3837.html>



AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY ACO INS-ZS 12V

Cena brutto	441,57 zł
Cena netto	359,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Numer katalogowy	06755
Producent	ACO

Opis produktu

Autonomiczny zamek szyfrowy ACO INS-ZS umożliwia niezależne sterowanie **2 wyjściami** - w zależności od sposobu wpisania kodu (standardowo lub z funkcją tzw. "podwójnego kluczyka"). Obsługuje **255 indywidualnych 4-cyfrowych kodów otwarcia**.

Dzięki temu możemy otworzyć **wiele wejść za pomocą jednego 4-cyfrowego kodu** z wybranej tabeli kodów ACO. Jest odporny na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Umożliwia **montaż podtynkowy lub natynkowy** (wymagana dodatkowa puszka montażowa).

Cechy produktu:

- 255 indywidualnych 4-cyfrowych kodów otwarcia
- kompatybilny z tabelami kodów ACO
- 2 niezależne wyjścia
- regulacja czasu działania każdego wyjścia od 1 - 9 s
- możliwość podłączenia tradycyjnych elektrozaczepów
- możliwość sterowania elektrozaczepem rewersyjnym - tylko jedno wyjście
- możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną (wymagany moduł CDN-PK)
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania (do 1 wyjścia)
- możliwość wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej
- udogodnienia dla niepełnosprawnych: podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- programowanie z poziomu urządzenia lub komputera za pomocą kabla USB
- odporny na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana dodatkowa puszka natynkowa INS-P-XS NT, brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 255 różnych kodów
- materiał: płaski przedni panel o grubości 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- montaż: podtynkowy / natynkowy (wymagana dodatkowa puszka natynkowa INS-P-XS NT, brak w zestawie)
- wyjścia: pierwsze i drugie wyjście (złącza śrubowe ARK) do podłączenia:
 - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
 - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A) - tylko jedno wyjście,
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- wejścia: złącza śrubowe ARK:
 - zwierne (NO) np. przycisk "dzwonek" (bezpośrednie uruchomienie pierwszego elektrozaczepu),
 - podłączenie zasilania
- typ instalacji: 2 żyły do zasilania, 2 żyły do elektrozaczepu
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V) / 160 mA (samo urządzenie)
- pobór mocy (tryb czuwania): ~0,5W
- wymiary:
 - panel: 111 x 130 mm

-
- puszka montażowa: 90 x 110 x 31 mm
 - opcjonalnie puszka montażowa natynkowa INS-P-XS NT: 113,2 x 132,2 x 37,5/29 mm (brak w zestawie)

W zestawie:

- autonomiczny zamek szyfrowy ACO INS-ZS - 1 szt.