

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-czujnik-ruchu-pir-do-systemu-m-paradox-pmd75m-p-21748.html>



BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU PIR DO SYSTEMU M Paradox PMD75M

Cena brutto	300,49 zł
Cena netto	244,30 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26264
Producent	Paradox

Opis produktu

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR Paradox PMD75M z podwójną optyką, dedykowana jest do systemu **M**. Przeznaczona jest do wykrywania wtargnięcia w określonym polu i przekazywania sygnału o tym fakcie do systemu alarmowego. Posiada zaawansowaną funkcję **odporności na zwierzęta domowe**.

Specyfikacja techniczna

- element detekcyjny: 2 podwójne przeciwstawne elementy PIR
- pokrycie detekcji: 90°, 11 × 11 m; wiązki środkowe 15 m
- tryby przetwarzania: wybierane
- wbudowany pomiar temperatury
- częstotliwość radiowa: 868 MHz (865,05–867,95) lub 914 MHz (902,25–927,55); wariant zależny od rynku
- moc nadajnika: +14 dBm dla 868 MHz; moc wersji 914 MHz zależna od modelu i rynku
- prędkość detekcji: 0.2m/s do 3.5m/s
- komunikacja radiowa: GFSK, dwukierunkowa, ze zmianą częstotliwości i szyfrowania
- czas transmisji: poniżej 20 ms
- automatyczne uczenie
- odporność na zwierzęta: zaawansowana optyka i przetwarzanie
- okres nadzoru: 20 min, 10 min (domyślnie), 3 min
- kompatybilność: M
- aktualizacja oprogramowania: zdalnie drogą radiową przez BlueEye
- kolor: biały
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- bateria / akumulator: 3x AAA litowa, 6+ lat pracy przy typowym użytkowaniu
- wymiary: 66 × 124 × 61 mm
- waga: 0,16kg

W zestawie:

- czujka ruchu Paradox PMD75M - 1 szt.