



Checklista – Lampa z czujnikiem świeci cały czas – co sprawdzić krok po kroku?

Im więcej punktów sprawdzisz, tym większa szansa na szybkie rozwiązanie problemu bez wymiany lampy.

KROK 1. SPRAWDŹ OBJAWY

Zaznacz wszystkie sytuacje, które u Ciebie występują:

- ☐ lampa świeci przez całą noc
- ☐ lampa uruchamia się bez powodu
- ☐ lampa działa również w dzień
- ☐ lampa reaguje na samochody
- ☐ lampa reaguje na zwierzęta
- ☐ lampa często włącza się podczas wiatru
- ☐ problem pojawia się podczas deszczu
- ☐ problem pojawia się zimą
- ☐ problem wystąpił dopiero po kilku miesiącach użytkowania

KROK 2. SPRAWDŹ USTAWIENIE CZUŁOŚCI

- ☐ czułość ustawiona jest na minimum
- ☐ przetestowano działanie po zmroku
- ☐ stopniowo zwiększano czułość
- ☐ czujnik nie reaguje na gałęzie
- ☐ czujnik nie reaguje na zwierzęta
- ☐ czujnik nie reaguje na ruch poza posesją

Jeżeli po zmniejszeniu czułości problem ustąpił:

- ☐ przyczyną była zbyt wysoka czułość

KROK 3. SPRAWDŹ KIERUNEK DETEKCJI

Czy czujnik widzi:

- ☐ ulicę
- ☐ chodnik
- ☐ drogę dojazdową
- ☐ posesję sąsiada
- ☐ bramę znajdującą się daleko od domu
- ☐ ruch samochodów
- ☐ przechodniów

Jeżeli zaznaczyłeś choć jedną odpowiedź:

- ☐ zmień kierunek detekcji
- ☐ ogranicz pole wykrywania
- ☐ ponownie przetestuj działanie lampy

KROK 4. SPRAWDŹ USTAWIENIE ZMIERZCHU

- ☐ lampa uruchamia się wyłącznie po zmroku
- ☐ lampa nie działa w ciągu dnia
- ☐ próg zmierzchu był regulowany po montażu
- ☐ wykonano test po zachodzie słońca
- ☐ ustawienie nie znajduje się na maksymalnym poziomie

KROK 5. SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ MONTAŻU

- ☐ wysokość jest zgodna z instrukcją producenta
- ☐ czujnik nie znajduje się zbyt wysoko
- ☐ czujnik nie znajduje się zbyt nisko
- ☐ nie występują martwe strefy
- ☐ obszar wykrywania odpowiada potrzebom

KROK 6. SPRAWDŹ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Czy w pobliżu znajdują się:

- ☐ klimatyzator
- ☐ kratka wentylacyjna
- ☐ pompa ciepła
- ☐ nagrzewająca się elewacja
- ☐ gorące powietrze z budynku
- ☐ inne źródła ciepła

Jeżeli tak:

- ☐ zwiększ odległość od źródła ciepła
- ☐ zmień kierunek detekcji

KROK 7. SPRAWDŹ WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- ☐ problem pojawia się wyłącznie podczas deszczu
- ☐ problem pojawia się podczas śniegu
- ☐ problem pojawia się przy dużej wilgotności
- ☐ obudowa jest szczelna
- ☐ uszczelki są w dobrym stanie
- ☐ wewnątrz nie ma śladów wilgoci
- ☐ lampa posiada odpowiednią klasę IP

KROK 8. SPRAWDŹ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ

- ☐ przewody są dobrze podłączone
- ☐ nie ma śladów korozji

- ☐ zaciski są dokręcone
- ☐ nie występują uszkodzenia izolacji
- ☐ napięcie zasilania jest prawidłowe

KROK 9. OCENA CZUJNIKA

- ☐ problem pojawił się po kilku miesiącach
- ☐ ustawienia nie rozwiązują problemu
- ☐ czujnik działa nieregularnie
- ☐ lampa uruchamia się losowo
- ☐ urządzenie jest mocno wyeksploatowane

Jeżeli zaznaczyłeś kilka punktów:

- ☐ rozważ wymianę czujnika
- ☐ rozważ wymianę lampy

PODSUMOWANIE

0-5 zaznaczonych problemów -> lampa prawdopodobnie wymaga jedynie niewielkiej regulacji.

6-10 zaznaczonych problemów -> warto dokładnie przeanalizować ustawienia i miejsce montażu.

11 lub więcej zaznaczonych problemów -> przyczyn może być kilka jednocześnie. Rozważ dokładną diagnostykę lub wymianę czujnika.

Jeśli masz wątpliwości – napisz do nas sklep@elektronikadomowa.pl

Chętnie doradzimy i wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie.