

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-dsc-pc1832-p-868.html>

CENTRALA ALARMOWA DSC PC1832



Cena brutto	353,01 zł
Cena netto	287,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	1663
Producent	DSC

Opis produktu

Centrala alarmowa DSC PC1832 komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu **4-przewodowej magistrali KEYBUS**. Podstawowa **8-liniowa konfiguracja** może być rozszerzona przewodowo do 32 linii przy użyciu modułów PC5108 (brak w zestawie) oraz linii klawiaturowych. Rozbudowa może być także realizowana przy pomocy czujek bezprzewodowych (nadzorowanych przez odbiornik bezprzewodowy RF5132 - brak w zestawie, lub klawiaturę serii RFK55XX (z wbudowanym odbiornikiem radiowym)). System może zostać podzielony na **4 niezależne podsystemy i posiada rejestr 500 zdarzeń**. Wbudowany **dialer telefoniczny** umożliwia komunikowanie się centrali ze stacją monitorowania w formatach impulsowych oraz automatycznych **Contact ID i SIA FSK**. Istnieje także możliwość wykorzystania formatów transmisji takich jak: „Powiadomienie osobiste” lub „Linia prywatna” umożliwiających komunikowanie się centrali bezpośrednio z numerem telefonu użytkownika. Przy użyciu modułów serii T-Link istnieje możliwość nadzoru i komunikacji z centralą poprzez sieć TCP/IP i Internet.

Do programowania oraz sterowania systemem mogą być używane wszystkie klawiatury starej serii Power oraz nowa seria klawiatur PK55XX i RFK55XX. W systemie może być podłączonych **do 8 klawiatur**. Każda z serii PK/RFK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury. Do systemu można podłączyć także **dodatkowe moduły**.

Centrala przeznaczona jest do stosowania w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, sklepach i biurach.

Systemy alarmowe stworzone na bazie **PC1832** mogą zostać rozbudowane za pomocą klawiatur:

- PK5500 - klawiatura z wyświetlaczem LCD,
- PTK5507 - klawiatura z dotykowym wyświetlaczem LCD 7"

Do systemu można podłączyć także **dodatkowe moduły**:

- PC5108 - moduł rozszerzenia o 8 linii dozorowych
- PC5204 - zawiera zasilacz systemowy 12V o obciążalności 1A i 4 programowalne wyjścia napięciowe PGM
- PC5200 - moduł zasilacza 1 A bez wyjść programowalnych
- PC5208 - moduł 8 programowalnych wyjść tranzystorowych PGM o małej obciążalności prądowej
- PC5400- moduł drukarkowy
- PC5401 - moduł interfejsu szeregowego
- PC5132 - moduł odbiornika radiowego (częstotliwość pracy: 433,92 Mhz)
- WS4920 - bezprzewodowy retransmitter sygnału (częstotliwość pracy: 433,92 Mhz)

Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8
- maksymalna liczba linii przewodowych: 32
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 16
- ilość kodów użytkownika: 71
- ilość podsystemów: 4
- linie klawiaturowe w systemie: Tak
- maksymalna liczba klawiatur: 8
- maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
- klawiatury bezprzewodowe: nie
- wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 2

-
- maksymalna ilość wyjść PGM: 14 (przy zastosowaniu modułów 1xPC5208 i 1xPC5204)
 - pojemność rejestru zdarzeń: 500
 - nadzór linii telefonicznej: tak
 - wyjście sygnalizacji BELL: 12V / 700 mA
 - stopień zabezpieczenia: GRADE II
 - współpraca z komunikatorami alarmowymi IP: tak
 - współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
 - licznik impulsów: tak
 - wskaźnik LED: tak
 - opcjonalne soczewki: tak
 - dodatkowe wejście NC: tak
 - łącze PC-Link: tak
 - możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak
 - szablony programowania: tak
 - obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: tak
 - wymagany akumulator: 7 Ah /18 Ah
 - zasilanie: 16V AC
 - pobór prądu: 85 mA
 - temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
 - wilgotność: do 93% bez kondensacji

W zestawie:

- centrala alarmowa DSC PC1832 - 1 szt;
- akcesoria dodatkowe (kołki dystansowe, rezystory parametryczne, kable do podłączenia akumulatora);
- instrukcja obsługi.