

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-dsc-pc1864-p-4143.html>

## CENTRALA ALARMOWA DSC PC1864



Cena brutto	<b>408,36 zł</b>
Cena netto	<b>332,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>9926</b>
Producent	<b>DSC</b>

### Opis produktu

**Centrala alarmowa DSC PC1864** komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu **4-przewodowej magistrali KEYBUS**. Podstawowa **8-liniowa** konfiguracja centrali może być rozszerzona przewodowo **do 64 linii** (za pomocą modułu PC5108 i/lub linii w klawiaturach). Rozbudowa możliwa jest też przy pomocy **czujek bezprzewodowych** (wymagany odbiornik RF5132 lub klawiatura serii RFK55xx - z wbudowanym odbiornikiem radiowym). System można podzielić na **8 niezależnych podsystemów**. Posiada rejestr **500 zdarzeń**.

Programowanie, jak i sterowanie odbywa się za pomocą każdej klawiatury dedykowanej do centrali PC1832 - w systemie może być podłączonych **do 8 klawiatur**. Każda z nich, z serii PK/RFK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.

**Dialer telefoniczny** wbudowany w centralę umożliwia komunikację ze stacją monitorowania (w formatach impulsowych i automatycznych Contact ID i SIA FSK). Jest też możliwość powiadomień osobistych czy "linii prywatnej", które łączą centralę z numerem telefonu użytkownika. Nadzór możliwy jest też poprzez sieć **TPC/IP i internet** (wymagany moduł serii T-Link).

Centrala alarmowa przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania **w rezydencjach, domach, sklepach i biurach o bardziej rozbudowanej strukturze**.

Systemy alarmowe stworzone na bazie PC1864 mogą zostać rozbudowane za pomocą **klawiatr:**

- PK5500 - klawiatura z wyświetlaczem LCD,
- PTK5507 - klawiatura z dotykowym wyświetlaczem LCD 7"

Do systemu można podłączyć także **dodatkowe moduły:**

- PC5108 - moduł rozszerzenia o 8 linii dozorowych
- PC5204 - zawiera zasilacz systemowy 12V o obciążalności 1A i 4 programowalne wyjścia napięciowe PGM
- PC5200 - moduł zasilacza 1 A bez wyjść programowalnych
- PC5208 - moduł 8 programowalnych wyjść tranzystorowych PGM o małej obciążalności prądowej
- PC5400- moduł drukarkowy
- PC5401 - moduł interfejsu szeregowego
- PC5132 - moduł odbiornika radiowego (częstotliwość pracy: 433,92 Mhz)
- WS4920 - bezprzewodowy retransmitter sygnału (częstotliwość pracy: 433,92 Mhz)

### Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8
- maksymalna liczba linii przewodowych: 64
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 32
- ilość kodów użytkownika: 94
- ilość podsystemów: 8
- linie klawiaturowe w systemie: Tak
- maksymalna liczba klawiatur: 8

- 
- maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
  - klawiatury bezprzewodowe: nie
  - wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 4
  - maksymalna ilość wyjść PGM: 14 (przy zastosowaniu modułów 1xPC5208 i 1xPC5204)
  - pojemność rejestru zdarzeń: 500
  - nadzór linii telefonicznej: tak
  - wyjście sygnalizacji BELL: tak
  - stopień zabezpieczenia: GRADE II
  - współpraca z komunikatorami alarmowymi IP: tak
  - współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
  - złącze PC-Link: tak
  - możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak
  - szablony programowania: tak
  - obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: tak
  - wymagany akumulator: 7 Ah /18 Ah
  - zasilanie: 16V AC
  - pobór prądu: 85 mA
  - temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
  - wilgotność: do 93% bez kondensacji

**W zestawie:**

- centrala alarmowa DSC PC1864 - 1 szt;
- akcesoria dodatkowe (kołki dystansowe, rezystory parametryczne, kable do podłączenia akumulatora);
- instrukcja obsługi.