

Dane aktualne na dzień: 07-04-2025 15:00

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-ropam-neogsm-8-20-wejsc-smsclip-jamming-p-1076.html>



CENTRALA ALARMOWA ROPAM NeoGSM 8-20 WEJŚĆ SMS/CLIP JAMMING

Cena brutto	453,87 zł
Cena netto	369,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	2196
Producent	Ropam

Opis produktu

Centrala alarmowa Ropam

posiada wbudowany komunikator GSM,

dzięki któremu uzyskujemy zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Ważną funkcjonalność stanowi funkcja JAMMING

Kontrola systemu możliwa jest też z poziomu smartfona z systemem Android (wersja 2.1 – 4.4). Aplikację RopamDroid można pobrać w Google Play w sklepie Ropam Elektronik.

Centralę programuje się komendami SMS lub poprzez kabel GSM-USB / GSM-RS232 (brak w zestawie). Urządzenie przeznaczone jest do użytku w domach prywatnych i niewielkich firmach, a także do rozbudowy bardziej zaawansowanych, wyspecjalizowanych systemów.

Uwaga!

Centrala sprzedawana jest

BEZ anteny.

Są one dostępne na innych naszych aukcjach.

Cechy produktu:


- elastyczna kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, wejście systemu, piloty radiowe
- obsługa paneli dotykowych (wersja natynkowa: TRP-1, TRP-2W, TRP-2B i podtykowa: TPR-1F)
- integracja audio z domofonami i interkomami
- funkcja termostatu (dzięki czujnikom temperatury)
- możliwość sterowania za pomocą aplikacji RopamDroid dla smartfonów z systemem Android
- funkcja JAMMING - po wykryciu zagłuszenia modułu aktywuje jedno z wejść i zapisuje zdarzenie w pamięci
- zasilacz systemowy z wbudowanym sterownikiem radiowym pozwala na sterowanie czuwaniem systemu poprzez piloty radiowe
- wejście analogowe AI 0-10V do kontroli parametrów fizycznych np. napięcie baterii, wilgotność [%RH], temperatura itd.

Funkcjonalności centrali NeoGSM można rozszerzyć za pomocą różnych urządzeń - m.in.:

- panel dotykowy TPR-2x (w kolorze białym lub grafitowym w wersji natynkowej)
- syntezer mowy VSR-2 (przesyłanie 16 komunikatów głosowych VOICE)
- syntezer mowy VSR-1 (przesyłanie komunikatu głosowego VOICE)
- moduł audio AMR-1 (mikrofon podsłuch obiektu)
- czujnik temperatury TSR-1, TSR-1-HT, TSR-1-TEL, TSR-2 (funkcja termostatu)

RopamDroid

Kontrola systemu możliwa jest też z poziomu smartfona z systemem Android (wersja 2.1 – 4.4) Aplikację RopamDroid można pobrać w Google Play w sklepie Ropam Elektronik.



Specyfikacja techniczna:

- modem GSM: SIM900 (Quad-Bank, GPRS class 10, CSD)

- częstotliwość GSM pracy modemu: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (przełączana automatycznie)
- tryb transmisji danych: SMS, VOICE, MMS, GPRS
- sygnał audio AUDIO IN, AUDIO OUT (złącze VSR): 2 Vrms
- wejścia binarne (programowane): NO, NC, EOL, ZEO/LNC, ZEO/LND= NI-Z/-30D/-, -30D/N-Z, NI-Z/ZK2, 1k1/2k2, 2k2/1k1 (impedancja linii dla danego typu: brak naruszenia/haruszenie)
- wejście analogowe (programowane): Ułom @ 30VDC (max.), impedancja Z=30kΩ, rozdzielczość 10 mV, dokładność 1% całego zakresu
- komunikacja systemowa: EIA-485 (magistrala systemowa RopamNET), RS323TTL (połączenie z komputerem serwisowym, urządzeniem DTE / sterownikiem PLC (komunikacja, uaktualnienie)
- obciążalność wyjść sterowanych O1, O2 i zasilających AUX, KBD: in = 1,0A (ciągły), peak=1,2A (chwilowy)
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i termiczne wyjść O1, O2, AUX, KBD: Ilim=1,0A - 1,7A Tj, Tc=125 st. C (stan: ograniczenie prądu zwarcieowego lub przeciążenie wyjścia)
- kontrola obciążenia dla wyjść O1, O2: 2kΩ max. impedancja linii
- obciążalność wyjść O3 - OB: 100 mA @ 30V DC max. (brak zabezpieczenia przeciwzwarciowego)
- złącza: AWG: 24-12
- pobór prądu przez układy centrali (bez wyjść): 40 mA / 50 mA / 300 mA (min. / sr. / max.)
- zabezpieczenia wyjścia +BAT: podnapięciowe (Ubat < 10,0V +/-5%), zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją i przeciwzwarciowe (1.6A bezpiecznik PTC powracalny)
- napięcie zasilania: U=9-14V DC (min/max @ 1.5A min.)
- sygnalizacja awarii zasilania DC: U<11V
- warunki pracy: klasa środowiskowa II, temp. -10st. C ... + 55 st. C RH: 20% ... 90% bez kondensacji
- wymiary: 118 x 88 x 25 (+/- 1) mm
- waga: 92 g (netto)

W zestawie:

- centrala alarmowa Ropam NeoGSM - 1 szt
- skrócona instrukcja obsługi
- instrukcja instalacji
- paragon lub faktura VAT.