

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-dualna-pirmw-dsc-lc-104-pimw-eu-do-25kg-p-13417.html>



CZUJKA DUALNA PIR+MW DSC LC-104-PIMW-EU DO 25kg

Cena brutto	253,89 zł
Cena netto	206,41 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17789
Producent	DSC

Opis produktu

Czujka dualna DSC LC-104-PIMW-EU wykorzystuje łączoną technologię (detekcji podczerwieni **PIR** i detekcji mikrofalowej **MW**) - przekaźnik sygnału alarmowego zostaje uruchomiony, gdy **obydwa czujniki zostaną naruszone** w tym samym czasie. Posiada nowoczesną soczewkę, która - w połączeniu z 4-elementowym pasywnym czujnikiem podczerwieni (QUAD PIR) - pozwala na skuteczne śledzenie ruchu intruza w obiekcie. Atutem jest też odporność na zwierzęta **do 25 kg. Efektywny zasięg detekcji** to zasięg, w którym pokrywają się charakterystyki detekcji pasywnego czujnika podczerwieni i detekcji mikrofalowej.

Czujka idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, magazynowych, handlowych i biurowych.

Cechy produktu:

- wyjście alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe
- cyfrowa obróbka sygnału
- odporność na zwierzęta do 25 kg
- Linearna Technologia Obrazu (QUAD) zapewnia dokładną analizę różnic widma temperaturowego ciała człowieka od tła i zwierząt
- zaawansowane układy elektroniczne ASIC
- detekcja mikrofalowa (oparta na efekcie Dopplera)
- kompensacja temperaturowa
- nie wymaga kalibracji po zainstalowaniu
- oddzielna regulacja czułości PIR i mikrofal

Specyfikacja techniczna:

- metoda detekcji: 4-elementowy czujnik PIR (QUAD PIR) + mikrofalowy impulsowy czujnik Dopplera
- charakterystyka detekcji: szerokokątna
- funkcja odporności na zwierzęta - do 25 kg
- zasięg detekcji: 15 m
- czas wzbudzenia alarmu: 2 sek. (+/- 1 sek.)
- wyjścia alarmowe: normalnie zwarte, 28V= 0,1A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω
- przełącznik sabotażowy: normalnie zwarte, 28V= 0,1A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω - rozwarte po otwarciu obudowy
- czas nagrzewania: 1 min
- wybór logiki AND/OR: tak
- wskaźnik LED: diody LED migoczą podczas nagrzewania i auto-testowania
 - czerwona dioda LED: świeci się podczas alarmu
 - zielona dioda LED: kanał podczerwieni (PIR)
 - żółta dioda LED: kanał mikrofalowy
- przekaźnik wyjścia alarmowego: NC (0.1A @ 28V DC)
- przekaźnik wyjścia sabotażowego: NC (0.1A @ 28V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
- odporność na zakłócenia radiowe: 10V/m plus 80% AM od 80
- odporność na zakłócenia statyczne: 8kV kontakt, 15kV

-
- odporność na zakłócenia przepięciowe: 2.4kV @1.2J
 - temperatura pracy: -10 st. C ... + 50 st. C
 - wysokość montażu: 2.4 m
 - kolor: biały
 - zasilanie: 8.2 - 16V DC
 - pobór prądu: 18 mA (tryb czuwania), 25,5 mA (alarm)
 - wymiary: 118 x 62.5 x 41 mm
 - waga: 102g

W zestawie:

- czujka PIR + MW DSC LC-104-PIMW-EU - 1 szt;
- instrukcja obsługi.