

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-ruchu-pir-bingo-25kg-p-25.html>



CZUJKA RUCHU PIR BINGO 25kg

Cena brutto	47,19 zł
Cena netto	38,37 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36
Producent	Vidicon

Opis produktu

Czujka ruchu BINGO posiada **specjalnie zaprojektowaną soczewkę i poczwórny (QUAD) element PIR**. Została zbudowana w oparciu o dedykowany układ elektroniczny (ASIC), który minimalizuje do **minimum** możliwość **powstawania fałszywych alarmów powodowanych przez zwierzęta o wadze do 25 kg**. Detektor oferuje wyjątkową odporność na widzialne światło. Posiada **regulację czułości detekcji oraz styk sabotażowy**, chroniący przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy.


Zastosowanie wymiennych soczewek pozwala na **manipulację kątem pokrycia i skutecznym zasięgiem detekcji** - możemy dokładnie dopasować parametry pracy detektora do kształtu i wymiarów chronionego pomieszczenia.

Czujka przeznaczona jest do instalacji **w niewielkich systemach alarmowych**.


Cechy produktu:

- technologia "Quad"
- dedykowany układ elektroniczny (ASIC)
- odporność na zwierzęta do 25 kg, wybór wagi zwierzęcia (15kg lub 25)
- szerokokątne soczewki dalekiego zasięgu 18m
- kompensacja temperatury
- regulowana szerokość impulsów i czułość
- odporność na zakłócenia
- dowolna wysokość instalowania (1.8~2.4m)
- włączanie/wyłączanie sygnalizacji - DIODA LED
- wybór ilości impulsów (1, 2 lub 3)
- dodatkowe złącze EOL
- tamper

Rys. 1 – Soczewka szerokokątna



Rys. 2 – Soczewka kurtynowa dalekiego zasięgu – OPCJA



Specyfikacja techniczna:

- metoda detekcji: Quad (4 elementy) PIR
- zasięg detekcji: 18 m (regulowany)
- szerokość impulsu: regulowana
- czas trwania alarmu: 2 sek.
- wyjście alarmowe: NC 28V DC 0.1A z rezystorem, 10 Ohm w linii
- uruchamianie: 60 sek. (± 5 sek)
- odporność RFI: 30V/m 10 – 1000 MHz
- odporność EMI: 50,000V elektryczne interferencje od wyładowań
- montaż: sufitowy lub ścienny
- zalecana wysokość montażu: 1.8 - 2.4 m
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- temperatura przechowywania: -30 st. C ... +70 st. C
- dopuszczalna wilgotność: 95% bez kondensacji
- napięcie zasilające: 8.2-16V DC
- pobór prądu ($\pm 5\%$): 8 mA (czuwanie) 10 mA (aktywny z diodą LED) 6 mA (aktywny bez diody LED)
- wymiary: 90,5 x 61 x 37,5 mm

W zestawie:

- czujka Bingo - 1 szt;
- instrukcja.

* Czujka sprzedawana jest bez uchwytu, który można nabyć osobno. Dostępne są: uchwyt uniwersalny (ścienny), a także dedykowany P2/MID-BRK (ścienno-sufitowy).