

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-ruchu-pir-bingo-25kg-uchwyt-p2vid-brk-p-8838.html>

## CZUJKA RUCHU PIR BINGO 25kg + UCHWYT P2/VID-BRK

Cena brutto	<b>57,59 zł</b>
Cena netto	<b>46,82 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>13939</b>
Producent	<b>Vidicon</b>

### Opis produktu


**Czujka ruchu BINGO** posiada **specjalnie zaprojektowaną soczewkę i poczwórny (QUAD) element PIR**. Została zbudowana w oparciu o dedykowany układ elektroniczny (ASIC), który minimalizuje do **minimum** możliwość **powstawania fałszywych alarmów powodowanych przez zwierzęta o wadze do 25 kg**. Detektor oferuje wyjątkową odporność na widzialne światło. Posiada **regulację czułości detekcji oraz styk sabotażowy**, chroniący przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy.

Zastosowanie wymiennych soczewek pozwala na **manipulację kątem pokrycia i skutecznym zasięgiem detekcji** - możemy dokładnie dopasować parametry pracy detektora do kształtu i wymiarów chronionego pomieszczenia. Czujka przeznaczona jest do instalacji **w niewielkich systemach alarmowych**.


### Cechy produktu:

- technologia "Quad"
- dedykowany układ elektroniczny (ASIC)
- odporność na zwierzęta do 25 kg, wybór wagi zwierzęcia (15kg lub 25)
- szerokokątne soczewki dalekiego zasięgu 18m
- kompensacja temperatury
- regulowana szerokość impulsów i czułość
- odporność na zakłócenia
- dowolna wysokość instalowania (1.8~2.4m)
- włączanie/wyłączanie sygnalizacji - DIODA LED
- wybór ilości impulsów (1, 2 lub 3)
- dodatkowe złącze EOL
- tamper

Rys. 1 – Soczewka szerokokątna



Rys. 2 – Soczewka kurtynowa dalekiego zasięgu – OPCJA



### Specyfikacja techniczna:

- metoda detekcji: Quad (4 elementy) PIR
- zasięg detekcji: 18 m (regulowany)
- szerokość impulsu: regulowana
- czas trwania alarmu: 2 sek.
- wyjście alarmowe: NC 28V DC 0.1A z rezystorem, 10 Ohm w linii
- uruchamianie: 60 sek. ( $\pm 5$  sek)
- odporność RFI: 30V/m 10 - 1000 MHz
- odporność EMI: 50,000V elektryczne interferencje od wyładowań
- montaż: sufitowy lub ścienny
- zalecana wysokość montażu: 1.8 - 2.4 m
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- temperatura przechowywania: -30 st. C ... +70 st. C
- dopuszczalna wilgotność: 95% bez kondensacji
- napięcie zasilające: 8.2-16V DC
- pobór prądu ( $\pm 5\%$ ): 8 mA (czuwanie) 10 mA (aktywny z diodą LED) 6 mA (aktywny bez diody LED)
- wymiary: 90,5 x 61 x 37,5 mm

### W zestawie:

- czujka Bingo - 1 szt;
- uchwyt ściennie-sufitowy P2/VID-BRK - 1 szt;
- instrukcja.