

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/ekspander-wejsc-i-wyjsc-z-zasilaczem-satel-acx-201-p-403.html>



EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM SATEL ACX-201

Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	661
Producent	SATEL

Opis produktu

Ekspander wejść i wyjść przewodowych Satel ACX-201 umożliwia włączenie urządzeń przewodowych do dwukierunkowego **bezprzewodowego systemu ABAX**. Posiada **4 wejścia** przeznaczone do podłączenia czujek przewodowych w konfiguracjach **NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC**. Wyposażony jest też w **4 wyjścia przekaźnikowe** (do obsługi np. sygnalizatorów) oraz **styk sabotażowy**. Maksymalny zasięg komunikacji bezprzewodowej wynosi **500 m** (w terenie otwartym). Urządzenie współpracuje z centralą **INTEGRA 128-WRL**, kontrolerami **ACU-120, ACU-270 oraz starszymi ACU-100 i ACU-250, a także retransmiterem ARU-100**. Moduł posiada wbudowany wydajny **zasilacz impulsowy** z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym oraz układem kontroli stanu akumulatora.

Cechy produktu:

- dołączanie urządzeń przewodowych do systemu ABAX
- obsługa do 4 czujek w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- 4 niezależnie sterowane wyjścia przekaźnikowe
- styk sabotażowy
- wbudowany zasilacz 1,2A z funkcją testu akumulatora i zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej: do 500 m (w terenie otwartym)
- napięcie zgłoszenia awarii akumulatora: 11 V (±10%)
- napięcie odcięcia akumulatora: 10,5 V (±10%)
- prąd ładowania akumulatora: 350 mA
- wydajność prądowa zasilacza: 1,2A
- napięcie wyjściowe zasilacza: 12V DC (±15%)
- zakres napięć wyjściowych: 10,5 V - 14 V DC
- obciążalność wyjścia AUX1: 500 mA / 12 V DC
- obciążalność wyjścia AUX2: 500 mA / 12 V DC
- obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne): 1000 mA / 24 VDC
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 18V AC
- pobór prądu z sieci 230V: 60 mA (stan gotowości), 250 mA (max.)
- pobór prądu z akumulatora: 75 mA (stan gotowości), 150 mA (max.)
- wymiary płytki elektroniki: 147 x 70 mm
- waga: 130 g

W zestawie:

-
- ekspander Satel ACX-201 - 1 szt;
 - przewód do akumulatora;
 - instrukcja.