

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/gniazdkowy-czujnik-ruchu-virone-ms-1gs-schuko-120st-1200w-p-11359.html>



GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU Virone MS-1(GS) SCHUKO 120st 1200W

Cena brutto	32,89 zł
Cena netto	26,74 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15793
Kod EAN	5908254817243
Producent	VIRONE

Opis produktu

Gniazdkowy czujnik ruchu PIR Virone MS-1(GS) pozwala na **automatyczne sterowanie (włączanie/wyłączanie) oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi** po wykryciu ruchu przez czujnik PIR. Załączanie odbywa się przy odpowiednim natężeniu światła.

Posiada potencjometry do **regulacji czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu detekcji (SENS).**

Współpracuje z **oświetleniem LED.**

Czujka reaguje na zmiany temperatury, dlatego unikać:

- kierowania czujnika w stronę obiektów o powierzchniach silnie odbijających światło (np. lustra),
- montażu czujnika w pobliżu źródeł ciepła (np. otwory wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, światło, itp.),
- kierowania czujnika w stronę obiektów, które mogą poruszać się pod wpływem wiatru (np. kurtyny, wysokie rośliny itp.).

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: gniazdkowy czujnik ruchu, typ schuko
- max. obciążenie: 1200 W (rezystancyjne np. żarówka) / 300W (indukcyjne np. LED)
- kąt widzenia: 120 stopni
- zasięg detekcji: max. 9 m
- zakres regulacji natężenia światła (LUX): < 3-2000 lux
- zakres regulacji czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (± 3sek.), max. 7 min. (± 2 min.)
- zakres regulacji zasięgu detekcji (SENS): 2-9 metrów
- wyjście przekaźnikowe: tak
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: biały
- współpraca z LED: tak
- czujnik obecności: nie
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- montaż: do gniazdka
- wysokość montażu: 1,8 - 2,5 m
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: 45 x 98,3 x 81,5 mm
- waga netto: 0,18 kg

W zestawie:

-
- czujnik Virone MS-1(GS) - 1 szt.