

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kontaktron-boczny-z-sabotazem-satel-s-4-bialy-p-5005.html>



KONTAKTRON BOCZNY Z SABOTAŻEM SATEL S-4 BIAŁY

Cena brutto	40,73 zł
Cena netto	33,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00249
Kod EAN	5905033335134
Producent	SATEL

Opis produktu

Czujka magnetyczna (kontaktron) Satel S-4 to jeden z głównych elementów ochrony obwodowej. Służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., reagując na ich otwarcie**. Urządzenie przeznaczone jest do **montażu powierzchniowego** poprzez przykręcenie np. na ramie okiennej czy futrynie.

Składa się z 2 wodoszczelnych części: **czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu, które powinny się stykać czołowo**. Oddalenie jednej części od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie. Czujka posiada **pętlę sabotażową** oraz dodatkowy zacisk M ułatwiający montaż **rezystora końca linii EOL**. Czujka przystosowana jest do współpracy zarówno z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu **NC**, jak i w systemach automatyki jako element sterujący.

Specyfikacja techniczna:

- typ czujek: NC (styk / obwód zamknięty przy zbliżeniu magnesu do kontaktronu)
- maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V
- maksymalny prąd przełączalny: 20 mA
- oporność przejściowa: 150 mΩ
- minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA: 360 000
- materiał stykowy: Ru (Ruten)
- odległość zamknięcia styków kontaktronu: 18 mm
- odległość otwarcia styków kontaktronu: 28 mm
- kolor: ciemnoszary
- temperatura pracy: -30°C ... +55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- wymiary obudowy kontaktronu: 58,5 x 16,5 x 15,2 mm
- wymiary podkładki dystansowej pod kontaktron: 58,5 x 16,5 x 3,3 mm
- wymiary obudowy magnesu: 58,5 x 14,7 x 8,3 mm
- wymiary podkładki dystansowej pod magnes: 58,5 x 14,7 x 3 mm
- waga: 24 g

W zestawie:

- czujnik kontaktronowy Satel S-4 wraz z magnesem - 1 szt.