

Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 22:30

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/licznik-energii-1-fazowy-orno-dds353-50a-legalizacja-mid-p-1040.html>



LICZNIK ENERGII 1 FAZOWY ORNO DDS353 50A LEGALIZACJA MID

Cena brutto	103,01 zł
Cena netto	83,75 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	2022
Producent	Orno

Opis produktu

Urządzenie służy do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh) służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest na wyświetlaczu LCD.

PARAMETRY TECHNICZNE

- zasilanie: 230 AC, 50/60Hz
- wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 5+2=00000,00 kWh)
- prąd: 0,25-5(50)A
- klasa dokładności: B
- częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh
- zużycie energii: -8VA, -0,4VA
- prąd rozruchu: 0,004Ib
- sygnalizacja szczytowania: LED czerwona
- stopień ochrony: IP51
- temperatura użytkowania: -25C-55C
- wilgotność: -75%, max 95%
- podłączenie: zaciski śrubowe max 6 mm²
- wymiary: 120 x 18 x 63 mm (1 moduł)

wyjście impulsowe:

- napięcie: 12-27V
- prąd: <27mA
- maksymalna długość przewodów: 20 m
- impuls=90 ms
- połączenie do zacisków 20 i 21
- maksymalne wartości: max napięcie 60V DC, max prąd 50mA

Urządzenie gwarantuje pomiar zgodnie z normą :

EN50470-1/3 Dyrektywy europejskiej 2004/22/EC-MID

Dyrektywa 2004/22/EC - Przyrządy spełniają wspólne wymagania jakościowe.

Norma europejska EN 50470-1, -2 i -3. Przyrząd jest prawnie uznany

za -licznik energii elektrycznej- i zaklasyfikowany

jako URZĄDZENIE POMIAROWE zgodnie z normą europejską IEC

Oznaczenie - Prąd 0,25-5 (50) A

0,25-5 A - prąd tzw. bazowy, przy którym została określona klasa

dokładności licznika, inaczej...klasa dokładności licznika odnosi

się do obciążenia licznika prądem o natężeniu 5 A

(50) A - stałe, maksymalne obciążenie licznika, wartość ta podawana

jest dla jednej fazy