Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 21:34

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-bezpiecznikowy-pulsar-awz536-5x0-5a-ptctopic-p-8159.html



MODUŁ BEZPIECZNIKOWY PULSAR AWZ536 5x0,5A PTC/TOPIC

Cena brutto	**89,55 zł**
Cena netto	**72,80 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13275**
Kod EAN	**5906881446669**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Moduł bezpiecznikowy AWZ536 przeznaczony jest do **rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych** wymagających napięcia z zakresu: 10V÷ 30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.). Posiada **wejście IN** (do podłączenia zasilania) oraz **5 niezależnie zabezpieczonych wyjść zasilania AUX1-AUX5.** Każde z wyjść wyposażone jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP) w postaci **bezpiecznika topikowego F 0,5A lub bezpiecznika polimerowego PTC 0,5A** (możliwość założenia bezpieczników 1A - brak w zestawie) oraz przepięciowe - warystory. Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez **5 diod LED L1÷L5.** Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej **diody LED: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.** Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest **wyjście FPS (stan hi-Z) i dioda LED LFPS.** Wyjście FPS może służyć do zdalnej kontroli stanu modułu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.
Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm2 .

Cechy produktu:

- wyjście zasilania: 5x0,5A – PTC/TOPIC; (5x1A- TOPIC - brak w zestawie)
- przekrój przewodu: max. 2,5 mm2
- ilość wejść/wyjść: 1/5
- zabezpieczenia:
  - przeciwzwarciowe SCP
  - przeciążeniowe OLP
  - przepięciowe
- sygnalizacja optyczna LED
- wybór zabezpieczenia wyjścia zworką (bezpiecznik topikowy lub polimerowy)
- wyjścia techniczne typu OC: FPS - awaria bezpiecznika lub awaria zasilania AC/DC
- zasilanie: 10÷30VDC / 10÷24VAC

Specyfikacja techniczna:

- ilość wejść zasilania: 1 (zacisk IN) – przewód 2,5mm2 max.
- ilość wyjść zasilania: 5 (zaciski AUX) – przewód 2,5mm2 max.
- zabezpieczenia:
  - przecizwarciowe SCP i przeciążeniowe OLP: 5x F 0,5A bezpiecznik topikowy lub PTC 0,5A (możliwość założenia bezpieczników 1A, brak w zestawie)
  - przepięciowe: warystory
- sygnalizacja optyczna: diody LED zielone L1 ÷ L5 (stan wyjść AUX1÷AUX5), dioda LED czerwona LFPS (sygnalizująca awarie)
- bezpieczniki F1÷F5: F 0,5A lub PTC 0,5A
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +50 st. C
- montaż: listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory Ø3 mm)
- złącza:

    - wejścia/wyjścia zasilania, wyjście techniczne: Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5 ÷ 2,5mm2
- napięcie zasilania: 10V ÷ 30V DC (+/-2%) lub 10V ÷ 24V AC (+/-2%)
- napięcie wyjściowe: UAUX = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
- pobór prądu:
    - 6mA ÷ 41mA @ Uin=10 ÷ 30V DC
    - 10mA ÷ 32 mA @ Uin=10 ÷ 24V AC
- wymiary: 150 x 43 x 30 mm
- waga: 0,09 g (netto)

W zestawie:

- moduł bezpiecznikowy Pulsar AWZ536 - 1 szt;
- instrukcja.