Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:01

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-bezpiecznikowy-pulsar-awz579-8x1a-ptc-10-30vdc-p-5198.html



MODUŁ BEZPIECZNIKOWY PULSAR AWZ579 8x1A PTC 10-30VDC

Cena brutto	**36,40 zł**
Cena netto	**29,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10821**
Kod EAN	**5906881447017**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Moduł bezpiecznikowy Pulsar AWZ579 przeznaczony jest do **rozdziału zasilania** w systemach alarmowych niskonapięciowych (dystrybucja zasilania) wymagających napięcia z zakresu **10V ÷ 30V DC.** Posiada **2 wejścia zasilania:** złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz **8 niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi PTC 1A** wyjść zasilania AUX1 ÷ AUX8. Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez **zgaszenie odpowiedniej diody LED** modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo każde z wyjść modułu zabezpieczone jest **warystorem** chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja techniczna:

- ilość wejść zasilania: 2 (gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe)
- ilość wyjść zasilania: 8 (zaciski AUX)
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP (8x 1A PTC), przeciążeniowe OLP (8x 1A PTC), przepięciowe (warystor)
- sygnalizacja optyczna: diody LED zielone L1 ÷ L8 (stan wyjść AUX1 ÷ AUX8)
- bezpieczniki F1÷F8: 8x 1A PTC
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- złącza:
  - wyjścia zasilania - złącza śrubowe Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)
  - wejścia zasilania - gniazdo DC 5,5/2,1, złącze śrubowe Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- przekrój przewodu: max. 1 mm2
- mocowanie: listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory Ø3 mm)
- zasilanie: 10÷30VDC
- napięcie zasilania: Uaux = Uin (zgodnie z napięciem zasilania)
- pobór prądu: 9 mA ÷ 60 mA @ UIN = 10 V ÷ 30 V DC
- wymiary: 124 x 43 x 21 mm
- waga netto: 0,055 kg

W zestawie:

- moduł bezpiecznikowy z bezpiecznikami (8x1A PTC) Pulsar AWZ579 - 1 szt;
- instrukcja.