

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-bezpiecznikowy-pulsar-en54-lb4-p-7856.html>

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY PULSAR EN54-LB4



Cena brutto	78,41 zł
Cena netto	63,75 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12974
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł bezpiecznikowy Pulsar EN54-LB4 służy do **rozdzielenia zasilania w zasilaczach serii EN54 (RED POWER)**. Posiada **2 wejścia IN1 (dostarcza zasilanie do wyjść AUX1, AUX2) i IN2 (zasilanie do wyjść AUX3, AUX4)** do połączenia z płytą zasilacza oraz 4 niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilania **AUX1÷AUX4**.

Każde wyjście AUX posiada **zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP)** w postaci bezpiecznika topikowego F0,5A. Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez **diody LED L1÷L4**. Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd., zmianę stanu wyjścia technicznego typu OC (open collector) i przekaźnikowego oraz zaświecenie diody LED PSU. Wyjście przekaźnikowe PSU może służyć do zdalnej kontroli stanu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.

Cechy produktu:

- 4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi
- sygnalizacja optyczna LED awarii
- dedykowany do zasilaczy pożarowych serii EN54-4 RED POWER
- ilość wejść/wyjść: 2/4
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP
- wyjście techniczne PSU – sygnalizacja zadziałania bezpiecznika (open collector i przekaźnikowe)
- opcje montażu: kołki dystansowe
- wyjście zasilania: 4x 0,5A

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 20 ÷ 30V DC
- napięcie wyjściowe: $U_{AUX} = U_{IN}$ (zgodne z napięciem zasilania)
- pobór prądu: 25 ÷ 42mA @ $U_{in}=20 \div 30V$ DC
- ilość wejść zasilania: 2 (IN1, IN2)
- ilość wyjść zasilania: 4 (AUX1 ÷ AUX4)
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: 4x F 0,5A
- sygnalizacja optyczna: L1 ÷ L4 - stan wyjść AUX1÷AUX4 (diody LED zielone), PSU - sygnalizacja awarii (diody LED czerwona)
- bezpieczniki F1 ÷ F4: F0,5A
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +50 st. C
- temperatura składowania: -20°C...+60°C
- wymiary: 110,5 x 45 x 32 mm
- waga: 0,05 kg (netto)

W zestawie:

- moduł bezpiecznikowy Pulsar EN54-LB4 – 1 szt:
- bezpieczniki F0,5A - 2 szt;
- instrukcja.

