Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 13:48

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-kontrolera-przejscia-z-zasilaczem-satel-acco-kp-ps-p-332.html



# MODUŁ KONTROLERA PRZEJŚCIA Z ZASILACZEM SATEL ACCO-KP-PS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **386,42 zł** |
| Cena netto | **314,16 zł** |
| Dostępność | **Produkt archiwalny** |
| Numer katalogowy | **00430** |
| Kod EAN | **5905033336315** |
| Producent | **SATEL** |

## Opis produktu

**Kontroler przejścia Satel ACCO-KP-PS** przeznaczony jest do **kontroli 1 przejścia** (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dostępu **ACCO/ACCO NET.** Moduł może również pracować jako **samodzielne urządzenie.** Autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie kodu lub transpondera pasywnego (karty, breloka, itp.).
Urządzenie cechuje szeroki zakres ustawień, w tym uprawnień użytkowników, harmonogramów czasowych dla każdego z nich, z włączeniem specjalnych, świątecznych schematów. Dostępna jest też **pamięć ponad 24 tysięcy zdarzeń.**
Kontroler posiada **wyjście przekaźnikowe** mogące służyć do obsługi zamka elektromagnetycznego lub innego urządzenia aktywującego przejście. Dzięki dodatkowym wejściom i wyjściom moduł może współpracować z systemem alarmowym.
Urządzenie posiada także **wbudowany zasilacz buforowy.**
Programowanie ACCO-KP oraz funkcje oferowane przez to urządzenie różnią się w zależności od systemu, którego częścią jest kontroler. W ramach systemu ACCO konfiguracja odbywa się za pomocą manipulatora LCD lub komputera PC wyposażonego w oprogramowanie **ACCO-SOFT-LT.** Połączenie z PC może być realizowane za pomocą interfejsu **RS-232** lub magistrali **RS-485** przez konwerter **ACCO-USB.** Natomiast w ramach systemu ACCO NET konfiguracja kontrolera odbywa się za pomocą programu **ACCO Soft.**

**Uwaga!**
Moduł ACCO-KP w wersji v2.03 współpracuje z programem ACCO-SOFT-LT wyłącznie w wersji v1.03, w wersji v3.00 współpracuje z programem ACCO-SOFT-LT w wersji v1.04 lub v1.05, a w wersji v3.01 współpracuje z programem ACCO-SOFT-LT w wersji v1.05lub v1.07.004
Do współpracy z centralą kontroli dostępu ACCO-NT wymagany jest moduł w wersji v3.00 lub wyższej.

**Cechy produktu:**

- obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia
- praca autonomiczna lub w systemie ACCO/ACCO NET
- 1024 użytkowników
- definiowanie uprawnień użytkowników
- realizacja dostępu na podstawie karty i/lub kodu
- 256 harmonogramów czasowych
- świąteczne schematy dostępu
- pamięć 24 576 zdarzeń
- rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy
- funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback
- wbudowany zasilacz buforowy, impulsowy 12V DC 1,2A
- programowanie:
  - manipulator LCD (podłączony na stałe lub tylko na czas programowania),
  - komputer PC podłączony do portu RS-232,
  - komputer PC podłączony do magistrali RS-485 za pośrednictwem konwertera ACCO-USB
- pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania
- możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu
- przełączanie przejścia w stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu

- limitowanie wejść

**Specyfikacja techniczna:**

- obciążalność prądowa wyjść typu OC: 5o mA
- obciążalność prądowa wyjścia +12V (przy temp. 25 st. C): 1,1 A
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- napięcie zasilania: 18V AC (+/- 10%)
- nominalne napięcie wyjściowe zasilacza: 12V DC (+/- 15%)
- pobór prądu: 110 mA (max.)
- max. napięcie przełączane przez przekaźnik: 250V AC
- max. prąd przełączany przez przekaźnik: 8 A
- prąd ładowania akumulatora: 250 mA
- zalecany akumulator: 12V / 7Ah
- wymiary płytki elektroniki: 151 x 70 mm
- waga: 113 g

**W zestawie:**

- kontroler przejścia Satel ACCO-KP-PS – 1 szt;
- zasilacz buforowy impulsowy 12VDC 1,2A – 1 szt;
- instrukcja.