Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 22:10

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz528-p-8146.html



MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY PULSAR AWZ528

Cena brutto	**36,40 zł**
Cena netto	**29,59 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13262**
Kod EAN	**5902135303801**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Moduł przekaźnikowy PU3 Pulsar AWZ528 przeznaczony jest do **sterowania oraz sygnalizowania stanów** np. w systemach alarmowych czy kontroli dostępu. Może być też stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Zapewnia **separację galwaniczną sygnałów**, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Przystosowany jest do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 1mm2 .
Przeznaczony jest do stosowania **w instalacjach niskonapięciowych.**

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 10÷14VDC (-/+5%)
- prąd sterowania cewki: 17mA@12VDC
- rezystancja cewki: 720Ω (-/+10%)
- ilość przekaźników: 3x REL-C/NO/NC
- napięcie styków przekaźnika: 30VDC / 50VAC max.
- czas załączenia/wyłączenia: 10ms/5ms (-/+5%)
- sygnalizacja optyczna: diody LED czerwone L1÷L3 - stan załączenia przekaźnika
- prąd styków przekaźników (obciążenie rezystancyjne): 1A max.
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +50 st. C
- złącza: Φ0,41÷1,29 (AWG 26-16) 0,2 ÷ 1mm2
- montaż: listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory fi=3mm)
- wymiary: 70 x 43 x 20 mm
- waga netto: 0.04 kg

W zestawie:

- moduł przekaźnika PU3 Pulsar AWZ528 – 1 szt.
- instrukcja.