

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz528-p-8146.html>

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY PULSAR AWZ528

Cena brutto	33,45 zł
Cena netto	27,20 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13262
Kod EAN	5902135303801
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł przekaźnikowy PU3 Pulsar AWZ528 przeznaczony jest do **sterowania oraz sygnalizowania stanów** np. w systemach alarmowych czy kontroli dostępu. Może być też stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Zapewnia **separację galwaniczną sygnałów**, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Przystosowany jest do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 1mm². Przeznaczony jest do stosowania **w instalacjach niskonapięciowych**.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 10÷14VDC (-/+5%)
- prąd sterowania cewki: 17mA@12VDC
- rezystancja cewki: 720Ω (-/+10%)
- ilość przekaźników: 3x REL-C/NO/NC
- napięcie styków przekaźnika: 30VDC / 50VAC max.
- czas załączenia/wyłączenia: 10ms/5ms (-/+5%)
- sygnalizacja optyczna: diody LED czerwone L1÷L3 - stan załączenia przekaźnika
- prąd styków przekaźników (obciążenie rezystancyjne): 1A max.
- warunki pracy: II kl. Środowiskowa, -10 st. C ... +50 st. C
- złącza: Ø0,41÷1,29 (AWG 26-16) 0,2 ÷ 1mm²
- montaż: listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory fi=3mm)
- wymiary: 70 x 43 x 20 mm
- waga netto: 0.04 kg

W zestawie:

- moduł przekaźnika PU3 Pulsar AWZ528 - 1 szt.
- instrukcja.