

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz529-p-8144.html>

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY PULSAR AWZ529

Cena brutto	26,15 zł
Cena netto	21,26 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13260
Kod EAN	5906881441817
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł przekaźnikowy MP2 Pulsar AWZ529 przeznaczony jest do **sterowania oraz sygnalizowania stanów** np. w systemach alarmowych czy kontroli dostępu. Może być też stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Zapewnia **separację galwaniczną sygnałów**, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.

Przeznaczony jest do stosowania **w instalacjach niskonapięciowych.**

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 10÷14V DC (-/+5%)
- prąd sterowania cewki: 37mA@12VDC
- ilość przekaźników: 2x REL-C/NO/NC
- napięcie styków przekaźnika: 30VDC / 50VAC max.
- styki przekaźnika: C/NC/NO (wyprowadzenia \varnothing 2,05mm: AWG 24-12)
- czas załączenia/wyłączenia: 15ms/8ms (-/+5%)
- prąd styków przekaźników: 2A max.
- obudowa: konstrukcja typu "open-frame", IP00
- warunki pracy: II kl. Środowiskowa, -10 st. C ... +40 st. C
- wyprowadzenia na złączach: \varnothing 0,41÷1,63 (AWG 26-14), \varnothing 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika
- montaż: taśma montażowa lub wkręt montażowy x2
- wymiary: 70 x 43 x 22 mm
- waga netto: 0.04 kg

W zestawie:

- moduł przekaźnika MP2 Pulsar AWZ529 - 1 szt.
- instrukcja.