

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-przelacznika-dodatkowej-kamery-aco-pro-video-sw2-60-g3-15vdc-p-9251.html>



MODUŁ PRZEŁĄCZNIKA DODATKOWEJ KAMERY ACO PRO-VIDEO-SW2-60 (G3) 15VDC

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 244,79 zł |
| Cena netto | 199,02 zł |
| Dostępność | Dostępność - 1-2 dni |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 06642 |
| Kod EAN | 5905997381321 |
| Producent | ACO |

Opis produktu

Moduł ACO umożliwia **podłączenie dodatkowej kamery w systemie PRO**. Montaż możliwy jest w puszcze elektrycznej **Ø60**.

Cechy produktu:

- możliwość podłączenia dodatkowej kamery w systemie PRO
- możliwość zastosowania większej ilości przełączników w celu podłączenia max. 4 dodatkowych kamer w systemie
- możliwość podłączenia do 4 przełączników obsługiwanych globalnie przez wszystkie monitory w systemie
- możliwość podłączenia do 4 przełączników dla każdego adresu indywidualnie (obsługiwanie tylko przez monitor z tym samym adresem)
- adresowanie modułu analogicznie jak odbiorników systemu PRO
- obsługa adresów odbiorników: 31 adresów (programowany przełącznikami na module) lub 1023 adresów (programowanych z komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
- dla adresu 0 moduł obsługiwany jest przez wszystkie odbiorniki w systemie
- monitory wykrywają ilość podłączonych przełączników
- moduł działa jako przełącznik kamer w panelach serii COMO przy pracy dwóch paneli Master/Slave
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB, brak w zestawie)
- obsługiwany przez monitory od wersji oprogramowania: v1.3 dla MPRO7; v1.6 dla MPRO; GLASS-PRO (niezależnie od wersji)
- kompatybilny z całym systemem PRO, także z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
- montaż w puszcze elektrycznej o śr. 60 mm

Specyfikacja techniczna:

- typ instalacji: cyfrowy system PRO - skrętka cat. 5e lub 6
- wyjścia: 5x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO):
 - podłączenie sygnału audio: „LINE”
 - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
 - podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
- wejścia:

-
- 5x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO):
 - podłączenie sygnału audio: „LINE”
 - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
 - podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
 - 5x złącza śrubowe
 - podłączenie sygnału audio: „LINE”
 - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
 - podłączenie zewnętrznego sygnału Video z dodatkowej kamery: „V+” i „V-” (sygnał różnicowy)
 - montaż: do puszkii elektrycznej Ø60
 - zasilanie: 15V DC / 26 mA
 - pobór moc w trybie czuwania: ~0,3W
 - wymiary: 50 x 50 x 18 mm

W zestawie:

- moduł ACO PRO-VIDEO-SW2-60 - 1 szt.