Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 14:22

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-wyjsc-ropam-exp-o8t-rn-d4m-8-wyjsc-na-szyne-din-p-1630.html



MODUŁ WYJŚĆ ROPAM EXP-O8T-RN-D4M 8 WYJŚĆ NA SZYNĘ DIN

Cena brutto	**279,85 zł**
Cena netto	**227,52 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00513**
Kod EAN	**5907565617924**
Producent	**Ropam**

Opis produktu

Moduł Ropam EXP-O8T-RN-D4M zapewnia **8 dodatkowych sterowanych wyjść** w systemie. Jest kompatybilny z **NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, Neo-IP/-64.**
Montaż możliwy jest **na szynie DIN TH35 (szerokość 4M).**

Główne właściwości

- kompatybilność: NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, Neo-IP/-64
- rozbudowa o 8 dodatkowych sterowanych wyjść w systemie
- komunikacja z centralami po magistrali systemowej RopamNET
- konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak podstawowe wyjścia centrali
- konfiguracja pracy NO, NC

Złącza i zasilanie

- wejście TAMPER do podłączenia styku antysabotażowego (NC)
- rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów
- rozłączne złącza zaciskowe
- zabezpieczone wyjście zasilania 12VDC/100mA AUX z magistrali RopamNET
- możliwość niezależnego zasilania z PSR-ECO-2012 (brak w zestawie) przez złącze X1

Specyfikacja techniczna:

- wyjścia O1-O8: NO, NC, RDC 500mOhm, 700mA@24VDC
- komunikacja: RopamNET
- sygnalizacja pracy: diody LED (czerwona – awaria, zielona – komunikacja/brak komunikacji)
- obudowa na szynę DIN TH35 (szerokość 4 moduły)
- klasa środowiskowa: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wilgotność RH: 20% ...90% bez kondensacji
- napięcie zasilania: U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND
- pobór prądu (przy 12VDC): 40 mA (śr.) / 60 mA (max.)
- wymiary: 71 x 57,5 x 90,7 mm
- waga: ~100g

W zestawie:

- moduł Ropam EXP-O8T-RN-D4M – 1 szt;
- skrócona instrukcja obsługi.