


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-z-3-dodatkowymi-przyciskami-bcs-pan-p3-p-3421.html>



## MODUŁ Z 3 DODATKOWYMI PRZYCISKAMI BCS-PAN-P3

Cena brutto	<b>231,36 zł</b>
Cena netto	<b>188,10 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9209</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu


**Moduł BCS z dodatkowymi przyciskami wywołania** dedykowany jest do wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Pozwala na **rozszerzenie ilości obsługiwanych mieszkań** w systemie. Daje nam możliwość przypisania dowolnego kodu wywołania (numeru lokalu) do każdego przycisku niezależnie. Do działania wymagany jest moduł kamery **BCS-PAN-KAM**.

Sprzęt posiada uszczelki zabezpieczające go dodatkowo przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy od strony czoła panelu (ramki). Przeznaczony jest do montażu w ramach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2 i BCS-RA3**.

### Cechy produktu:

- kompatybilny z modułem kamery BCS-PAN-KAM
- 3 przyciski wywołania z możliwością nadania każdemu przyciskowi dowolnego kodu wywołania (możliwość powielania adresów lub wyłączenia każdego przycisku)
- rozszerzenie ilości obsługiwanych mieszkań w systemie - zależnie od konfiguracji można zastosować max. 8 modułów z przyciskami lub 7 modułów z przyciskami i 1 czytnik
- przyciski programowane za pomocą Web Service (wbudowany w moduł kamery)
- śruby do montażu modułu w ramce i przewód do łączenia z innymi modułami dostarczany wraz z ramką BCS-RA2/RA3
- zasilanie za pomocą dostarczonego przewodu z modułu kamery
- wymiary: 110 x 120 x 24.9 mm

### Specyfikacja techniczna:



- funkcje podstawowe:
  - wywołanie: 3 mechaniczne przyciski wywołania
  - wizytownik: dla każdego przycisku, podświetlenie LED załączane po wciśnięciu przycisku wywołania (jeśli panel posiada moduł czytnika podświetlenie załączy się automatycznie po wciśnięciu przycisku wywołania)
  - programowanie: przyciski są programowane w Web Service wbudowany w moduł kamery, możliwe jest przypisanie dowolnego kodu wywołania, w tym dublowanie tych samych numerów lub dezaktywacja przycisku
  - rejestr połączeń: Web Service modułu kamery z możliwością eksportu listy otwarć do pliku CSV
- zasilanie i komunikacja: z modułu kamery za pomocą taśmy połączeniowej dostarczanej wraz z ramką BCS-RA2 i BCS-RA3
- temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 10-95% RH
- stopień ochrony: IP54, IK07

- 
- rozbudowa: max. 8 modułów z przyciskami lub 7 modułów z przyciskami oraz 1 moduł czytnika
  - montaż: moduły należy montować w dedykowanych ramkach BCS-RA2, BCS-RA3 (dostępne osobno). Montaż podtynkowy lub natynkowy - obudowy dostępne osobno
  - wymiary: 110 x 120 x 24,9 mm
  - waga: 0,35 kg

**W zestawie:**

- moduł z 3 dodatkowymi przyciskami BCS-PAN-P3- 1 szt;
- instrukcja obsługi.