

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/oprawa-schodowa-draco-led-new-adviti-ad-os-6164lr4w-1-5w-4000k-czujnik-ruchu-i-zmierzchu-p-12192.html>



OPRAWA SCHODOWA DRACO LED NEW ADVITI AD-OS-6164LR4/W 1,5W 4000K CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU

Cena brutto	61,30 zł
Cena netto	49,84 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16604
Kod EAN	5908254821066
Producent	ADVITI

Opis produktu

Oprawa schodowa Adviti DRACO LED NEW AD-OS-6164LR4/W umożliwia dekoracyjne oświetlenie schodów, ścian, korytarzy, elewacji czy ciągów komunikacyjnych **wewnątrz** pomieszczeń. Z powodzeniem sprawdzi się w każdym stylu wnętrza.

Oprawa posiada **wbudowany czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy**, dzięki którym (w zależności od ustawień) oświetlenie schodowe będzie się włączało tylko wtedy, gdy wykryje ruch lub przy świetle o odpowiednio niskiej intensywności.

Produkt wyposażono w **wyjście przekaźnikowe** (sterowanie czujnikiem ruchu), które pozwala na zarządzanie innymi oprawami z tej samej serii (AD-OS-6164 / AD-OS-6165). Maksymalna obciążalność wyjścia wynosi 12W (dla LED), co umożliwia sterowanie **max. 8 oprawami ze wspomnianych serii produktu**.

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz LED **12V DC** (brak w zestawie). Oprawa przeznaczona jest do montażu w **puszce instalacyjnej ø60 mm** (brak w zestawie).

Specyfikacja techniczna:

- moc: 1.5W
- źródło światła: zintegrowane źródło światła LED SMD
- strumień świetlny: 30 lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- współczynnik oddawania barw RA/CRI: ≥ 80
- sterowanie czujnikiem ruchu: tak
- typ czujnika: PIR (podczerwień)
- kąt widzenia: 120 st.
- zasięg detekcji: 2-3 m
- zakres regulacji natężenia światła (LUX): 0-25lux
- zakres regulacji czasu świecenia (TIME): 3-45s
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): nie
- możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
- kolor: biały
- materiał: blacha stalowa (obudowa), szkło akrylowe (klosz)
- miejsce zastosowania: wewnątrz
- montaż: podtynkowy (puszka instalacyjna ø60 mm - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -30°C ... +45°C
- zasilanie: 12V DC (brak zasilacza w zestawie)
- wymiary: 75 x 75 x 45 mm
- waga netto: 0,0506 kg

W zestawie:

-
- oprawa z czujnikiem PIR Adviti AD-OS-6164LR4/W - 1 szt;
 - instrukcja skrócona.