Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 22:35

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/oprawa-schodowa-z-czujnikiem-ruchu-pir-adviti-draco-led-new-ad-os-6164lr3w-1-5w-3000k-czujnik-zmierzchu-p-19471.html



OPRAWA SCHODOWA Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR ADVITI DRACO LED NEW AD-OS-6164LR3/W 1,5W 3000K CZUJNIK ZMIERZCHU

Cena brutto	**63,29 zł**
Cena netto	**51,46 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23722**
Kod EAN	**5908254844812**
Producent	**ADVITI**

Opis produktu

Oprawa schodowa Adviti DRACO LED NEW AD-OS-6164LR3/W umożliwia dekoracyjne oświetlanie schodów, ścian, korytarzy, elewacji czy ciągów komunikacyjnych **wewnątrz** pomieszczeń. Z powodzeniem sprawdzi się w każdym stylu wnętrza.

Oprawa posiada **wbudowany czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy,** dzięki którym (w zależności od ustawień) oświetlenie schodowe będzie się włączało tylko wtedy, gdy wykryje ruch lub przy świetle o odpowiednio niskiej intensywności.

Produkt wyposażono w **wyjście przekaźnikowe** (sterowanie czujnikiem ruchu), które pozwala na zarządzanie innymi oprawami z tej samej serii (AD-OS-6164 / AD-OS-6165). Maksymalna obciążalność wyjścia wynosi 12W (dla LED), co umożliwia sterowanie **max. 8 oprawami ze wspomnianych serii produktu.**

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz LED **12V DC** (brak w zestawie). Oprawa przeznaczona jest do montażu w **puszce instalacyjnej ⌀60 mm** (brak w zestawie).

Specyfikacja techniczna:

- moc: 1.5W
- źródło światła: zintegrowane źródło światła LED SMD
- strumień świetlny: 30 lm
- temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- współczynnik oddawania barw RA/CRI: ≥80
- sterowanie czujnikiem ruchu: tak
- typ czujnika: PIR (podczerwień)
- kąt widzenia: 120 st.
- zasięg detekcji: 2-3 m
- zakres regulacji natężenia światła (LUX): 0-25lux
- zakres regulacji czasu świecenia (TIME): 3-45s
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): nie
- możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
- kolor: biały
- materiał: blacha stalowa (obudowa), szkło akrylowe (klosz)
- miejsce zastosowania: wewnątrz
- montaż: podtynkowy (puszka instalacyjna ⌀60 mm - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -30°C ...+45°C
- zasilanie: 12V DC (brak zasilacza w zestawie)

- wymiary: 75 x 75 x 45 mm
- waga netto: 0,0506 kg

W zestawie:

- oprawa z czujnikiem PIR Adviti AD-OS-6164LR3/W – 1 szt;
- instrukcja skrócona.