

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/pilot-1-kanalowy-gorke-puk-112-1-p-957.html>

PILOT 1-KANAŁOWY GORKE PUK-112-1

Cena brutto	59,59 zł
Cena netto	48,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1841
Kod EAN	59050333332961
Producent	GORKE

Opis produktu

Pilot 1-kanalowy Gorke PUK-112-1 współpracuje tylko i wyłącznie z urządzeniami produkcji Gorke (wyjątek stanowi odbiornik radiopowiadania z kontrolą łącza typ RP10-2K). Jest to **pilot 2-klawiszowy i 1-kodowy**, co oznacza, że **oba klawisze wysyłają ten sam kod** i naciśnięcie dowolnego zasteruje pracą odbiornika, do pamięci którego pilot został wpisany. Zestawy zbudowane w oparciu o ten pilot oraz odbiornik klasy superreakcyjnej (RSU) osiągają **zasięg do 100 metrów**, natomiast konfiguracja PUK 112-1 z odbiornikiem klasy superheterodynowej (np. OPC) **do 200 m** (zasięgi podawane w terenie otwartym).

Przykład programowania pilota:

1. naciśnij przycisk NAUKA na więcej niż 0,5s lecz mniej niż 4s - dioda K2 zaświeci się
2. naciśnij klawisz pilota - dioda K2 zgaśnie
3. naciśnij ponownie klawisz pilota - dioda K2 zaświeci się na 3s, po czym będzie pulsować i zgaśnie
4. koniec rejestracji nowego pilota

Specyfikacja techniczna:

- kodowanie: kod zmienny
- częstotliwość: 433,92 MHz
- moc nadawcza: $\leq +4$ dBm
- współpraca: dowolny odbiornik serii sA
- kod klawisza: jednokodowe
- ilość klawiszy: 2
- zasięg (w terenie otwartym): do 100 m (z odbiornikiem z modułem H1, np. RSU), do 200 m (z odbiornikiem z modułem H2, np. OPC)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- wilgotność: max. 93% (+/- 3%)
- zasilanie: 2x bateria litowa CR2025 3V
- wymiary: 51 x 31 x 12 mm
- waga: 17 g

W zestawie:

- pilot Gorke PUK 112-1 - 1 szt;
- bateria CR2025 3V - 2 szt.

* Instrukcja programowania pilota znajduje się w odbiorniku, który aktualnie Państwo posiadają.