

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/pilot-2-kanalowy-gorke-puk-112-2-p-133.html>



## PILOT 2-KANAŁOWY GORKE PUK-112-2

Cena brutto	<b>63,79 zł</b>
Cena netto	<b>51,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>228</b>
Kod EAN	<b>5906692725854</b>
Producent	<b>GORKE</b>

### Opis produktu

**Pilot dwukanałowy Gorke PUK-112-2** współpracuje tylko i wyłącznie z urządzeniami produkcji Gorke (wyjątek stanowi odbiornik radiopowiadomiania z kontrolą łącza typ RP10-2K).

Zestawy zbudowane w oparciu o ten pilot oraz odbiornik klasy superreakcyjnej (RSU) osiągają **zasięg do 100 metrów**, natomiast konfiguracja PUK 112-2 z odbiornikiem klasy superheterodynowej (np. OPC) **do 200 m** (zasięgi podawane w terenie otwartym).

#### Przykład programowania pilota:

1. naciśnij przycisk NAUKA na więcej niż 0,5s lecz mniej niż 4s - dioda K2 zaświeci się
2. naciśnij klawisz pilota - dioda K2 zgaśnie
3. naciśnij ponownie klawisz pilota - dioda K2 zaświeci się na 3s, po czym będzie pulsować i zgaśnie
4. koniec rejestracji nowego pilota

#### Specyfikacja techniczna:

- kodowanie: kod zmienny
- częstotliwość: 433,92 MHz
- moc nadawcza:  $\leq +4$  dBm
- współpraca: dowolny odbiornik serii sA
- ilość klawiszy: 2
- zasięg (w terenie otwartym): do 100 m (z odbiornikiem z modułem H1, np. RSU), do 200 m (z odbiornikiem z modułem H2, np. OPC)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- wilgotność: max. 93% (+/- 3%)
- zasilanie: 2x bateria litowa CR2025 3V
- wymiary: 51 x 31 x 12 mm
- waga: 17 g

#### W zestawie:

- pilot Gorke PUK-112-2 - 1 szt;
- bateria CR2025 3V - 2 szt.

\* Instrukcja programowania pilota znajduje się w odbiorniku, który aktualnie Państwo posiadają.