

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-1-kanalowa-z-2-pilotami-p-2-satel-rx-1k-p-234.html>

RADIOLINIA 1-KANAŁOWA Z 2 PILOTAMI P-2 SATEL RX-1K

Cena brutto	105,61 zł
Cena netto	85,86 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	376
Producent	SATEL

Opis produktu

Sterownik radiowy Satel RX-1K to urządzenie uniwersalne, opracowane w oparciu o podzespoły wykorzystujące w transmisji między pilotem (nadajnikiem) i odbiornikiem dynamicznie zmienny kod w technologii **KEELOQ**. Zapewnia to bezpieczeństwo użytkowania i odporność na przypadkowe sygnały sterujące pochodzące z innych urządzeń. Obsługuje wyłącznie piloty **Satel 433 MHz**.

Zastosowanie przekaźników o dużej obciążalności styków na wszystkich wyjściach sterowanych pilotami, zapewnia rozdzielenie galwaniczne sterownika od urządzenia sterowanego oraz łatwe sterowanie różnymi urządzeniami (np. zamkami, bramami, oświetleniem, roletami itp.). Urządzenie posiada **3 tryby działania:**

- monostabilny (z możliwością zaprogramowania czasu działania),
- bistabilny,
- impulsowy (wyjście jest uaktywniane przez czas przyciśnięcia klawisza w pilocie).

Sterownik wyposażony jest także w **wejścia informujące o stanie systemu**, co znacznie ułatwia zaplanowanie sygnalizacji załączeń/wyłączeń oraz kasowania alarmu.

Cechy produktu:

- 1 niezależny, programowalny kanał
- obsługa do 40 pilotów (wyłącznie produkcji Satel)
- zasięg: do 200 m w terenie otwartym
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie
- potwierdzanie załączenia/wyłączenia czuwania/skasowania alarmu
- kod dynamiczny

Specyfikacja techniczna:

- liczba kanałów sterowanych: 1
- typ baterii pilota: 23A 12V
- częstotliwość pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m
- obciążalność styków przekaźnika przy napięciu 24V DC: 2 A
- zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym: 1...255 s
- obciążalność wyjścia LV (OC): 50 mA
- obciążalność wyjścia SS (OC): 500 mA
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- napięcie zasilania odbiornika: 9V...16V DC
- minimalny pobór prądu odbiornika: ok. 13 mA
- maksymalny pobór prądu odbiornika dla 1/2/4K: ok. 30/50/65 mA
- wymiary odbiornika: 117 x 72 x 23 mm
- wymiary pilota P-2: 50 x 35 x 11 mm
- waga: 123 g

W zestawie:

- radiolinia Satel RX-1K (wraz z dwoma pilotami Satel P-2 i bateriami 23A 12V) - 1 szt;
- instrukcja skrócona.