

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-1-kanalowa-z-2-pilotami-t-2-satel-re-1k-p-6306.html>

## RADIOLINIA 1-KANAŁOWA Z 2 PILOTAMI T-2 SATEL RE-1K

Cena brutto	<b>103,62 zł</b>
Cena netto	<b>84,24 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>1587</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**1-kanalowy sterownik radiowy Satel RE-1K** umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami podłączonymi do jego wyjść przekaźnikowych (np. bramą wjazdową, garażową, oświetleniem, a także centralą alarmową). Może współpracować maksymalnie z **16 pilotami - wyłącznie produkcji Satel (433 MHz)**. Transmisja danych między pilotem a sterownikiem realizowana jest przy użyciu kodu dynamicznie zmiennego **KEELOQ**, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa i odporność na przypadkowe sygnały sterujące, uniemożliwiając skopiowanie sygnału pilota i użycie przez osoby nieuprawnione. Urządzenie posiada **styk sabotażowy** reagujący na otwarcie obudowy, oferuje także funkcję sygnalizacji niskiego napięcia baterii w pilocie.

### Cechy produktu:

- 1 niezależny, programowalny kanał
- obsługa do 16 pilotów
- zasięg do 200 m w terenie otwartym
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie
- współpraca: MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4

### Specyfikacja techniczna:

- zasięg w terenie otwartym: do 200 m
- zakres częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zakres regulacji czasu przełączenia w trybie monostabilnym: 1...250 s
- obciążalność styków przekaźnika przy napięciu 24V DC: 2 A
- obciążalność wyjścia SS (OC): 500 mA
- zakres temperatur pracy odbiornika: 0 ... +55 °C
- zakres temperatur pracy nadajnika (pilota): -20°C ... +55°C
- typ baterii pilota: 23A 12 V
- nominalne napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu minimalny: ok. 16 mA
- pobór prądu maksymalny: ok. 40 mA
- wymiary obudowy: 72 x 118 x 24 mm
- waga: 175 g

### W zestawie:

- 1-kanalowy sterownik radiowy Satel RE-1K (wraz z dwoma pilotami Satel T-2 i bateriami 23A 12V) - 1 szt;
- instrukcja skrócona.