

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-2-kanalowa-2-piloty-elmes-dwm50hms-p-562.html>

RADIOLINIA 2-KANAŁOWA + 2 PILOTY ELMES DWM50HMS

Cena brutto	121,25 zł
Cena netto	98,58 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	996
Producent	Elmes

Opis produktu

Radiolinia 2-kanalowa Elmes DWM50HMS posiada zasięg **do 50 metrów** (w terenie otwartym). Transmisje są dynamicznie kodowane w systemie KEELOQ®.

Odbiornik obsługuje **do 12 pilotów** (opcjonalnie do 112) i posiada **2 izolowane przekaźnikowe wyjścia przełączające typu NO/NC**. Każde wyjście może pracować w jednym z **2 trybów**, w których po załączeniu przekaźnika z pilota jego wyłączenie nastąpi po wcześniej zaprogramowanym czasie (**tryb monostabilny**), lub po ponownym wciśnięciu pilota (**tryb bistabilny: włącz/wyłącz**). Wyjście sygnalizacyjne generuje 2 impulsy na załączenie przekaźnika, a 1 na wyłączenie i przeznaczone jest do przyłączenia zewnętrznej sygnalizacji akustycznej lub optycznej.

Dedykowana jest do pracy w systemach alarmowych, zdalnego sterowania i kontroli dostępu.

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik DW200HMR:

- częstotliwość pracy 433,92MHz,
- max. liczba pilotów: 12 (opcjonalnie do 112)
- współpraca ze wszystkimi pilotami ELMES 433,92MHz
- wyjścia przekaźnikowe: 0,5A / 125VAC lub 1A / 24VDC
- wyjście "S" na buzzer: 1A/60V typ "otwarty kolektor"
- temperatura pracy: 0 - 40 st. C
- zasilanie: 10~15VDC/50 mA
- wymiary: 31 x 57 x 18 mm

Pilot DWM50HT:

- częstotliwość pracy: 433,92MHz
- zasięg: 50 m (w terenie otwartym)
- moc: < 2 mW
- bateria: 2x CR1616 3V
- wymiary: 37 x 33 x 14 mm

W zestawie:

- odbiornik Elmes DW200HMR – 1 szt;
- pilot Elmes DWM50HT – 2 szt;
- bateria CR1616 3V (do pilota) – 2 szt;
- instrukcja.