

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-4-kanalowa-2-piloty-t-4-satel-re-4k-p-5674.html>

## RADIOLINIA 4-KANAŁOWA + 2 PILOTY T-4 SATEL RE-4K

Cena brutto	<b>137,49 zł</b>
Cena netto	<b>111,78 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>130</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**4-kanalowy sterownik radiowy Satel RE-4K** umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami podłączonymi do jego wyjść przekaźnikowych (np. bramą wjazdową, garażową, oświetleniem, a także centralą alarmową). Może współpracować maksymalnie z **340 pilotami - wyłącznie produkcji Satel (433 MHz)**. Transmisja danych między pilotem a sterownikiem realizowana jest przy użyciu kodu dynamicznie zmiennego **KEELOQ**, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa i odporność na przypadkowe sygnały sterujące, uniemożliwiając skopiowanie sygnału pilota i użycie przez osoby nieuprawnione. Urządzenie posiada **styk sabotażowy** reagujący na otwarcie obudowy, oferuje także funkcję sygnalizacji niskiego napięcia baterii w pilocie.

Programowanie sterownika może odbywać się przy użyciu przycisków na płycie elektroniki lub za pośrednictwem programu **DLOAD10** zainstalowanego na komputerze PC, który podłączony jest do urządzenia przez złącze **RS-232**.

#### Cechy produktu:

- 4 niezależne, programowalne kanały
- obsługa do 340 pilotów
- zasięg do 200 m w terenie otwartym
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie
- współpraca: MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
- port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem DLOAD10

#### Specyfikacja techniczna:

- zasięg w terenie otwartym: do 200 m
- zakres częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zakres regulacji czasu przełączenia w trybie monostabilnym: 1...250 s
- obciążalność styków przekaźnika przy napięciu 24V DC: 2 A
- obciążalność wyjścia SS (OC): 500 mA
- zakres temperatur pracy odbiornika: -10 ... +55 °C
- zakres temperatur pracy nadajnika (pilota): -20°C ... +55°C
- typ baterii pilota: 23A 12 V
- nominalne napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu minimalny: ok. 13 mA
- pobór prądu maksymalny: ok. 65 mA
- wymiary obudowy: 72 x 118 x 24 mm
- waga: 164 g

#### W zestawie:

- 4-kanalowy sterownik radiowy Satel RE-4K (wraz z dwoma pilotami Satel T-4 i bateriami 23A 12V) - 1 szt;
- instrukcja skrócona.