Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:05

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-10-lokali-aco-fam-p-zsacc-nt-12v-p-3694.html



STACJA BRAMOWA 10 LOKALI ACO FAM-P-ZSACC NT 12V

Cena brutto	**751,70 zł**
Cena netto	**611,14 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06670**
Kod EAN	**5905997380652**
Producent	**ACO**

Opis produktu

Stacja bramowa ACO posiada **zamek szyfrowy oraz czytnik breloków.** Przeznaczony jest do użytku w aż **10 lokalach.** Służy do montażu **natynkowego**. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- 10 lokali
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
- zamek szyfrowy - indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kH
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- dzwonienie portierskie
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: natynkowy

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 10 lokali
- materiał: płaski panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- montaż: natynkowy
- wyjścia: pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
    - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A)

    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia do max. 255 s
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000m
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
- pobór mocy (w trybie czuwania): ~1,4W
- wymiary:
    - panel: 174,8 x 67,8 mm
    - puszka natynkowa: 177.1 x 70 x 36,5/25.,4 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-P-ZSACC NT - 1 szt.