

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sterownik-rolet-i-zaluzji-ropam-exp-srol8-rn-p-10490.html>



STEROWNIK ROLET I ŻALUZJI ROPAM EXP-SROL8-RN

Cena brutto	1 738,67 zł
Cena netto	1 413,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00516
Kod EAN	5903317818229
Producent	Ropam

Opis produktu

Sterownik Ropam EXP-SROL8-RN przeznaczony jest do **sterowania roletami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz żaluzjami fasadowymi**. Posiada możliwość **pracy automatycznej lub systemowej** (w ramach współpracy z centralami z serii **NeoGSM-IP-64**). Sterowanie może odbywać się **przez centralę lub lokalnie**. W przypadku żaluzji fasadowych i pracy jako część systemu NeoGSM-IP-64 istnieje możliwość sterowania kątem uchylenia lameli w żaluzji. Natomiast, przy pracy systemowej istnieje możliwość połączenia kilku rolet w grupę i sterowania nimi za pomocą pojedynczych poleceń systemowych (uzbrojenie systemu, alarm, instrukcje Logic Procesora itp.). Sterownik przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN**.

Cechy produktu:

- przewodowy sterownik rolet i żaluzji fasadowych
- obsługa do 8 rolet, 8 silników 230VAC
- 8 lokalnych wejść sterujących
- praca systemowa (pod kontrolą centrali NeoGSMIP-64), możliwość pracy autonomicznej
- sterowanie kątem pochylenia lameli w żaluzjach fasadowych (praca systemowa)
- sterowanie zdalne (piloty, aplikacja mobilna, panele dotykowe - praca systemowa)
- informacja o stopniu otwarcia rolety (%)
- optyczna sygnalizacja pracy
- kompatybilność z NeoGSM-IP-64 (wymagane oprogramowanie centrali min. 1.6 oraz NeoGSM-IP-64-Manager w wersji min. 1.6)
- możliwość integracji z innymi systemami poprzez wejścia lokalne
- ochrona silnika przy uszkodzonym przekaźniku (amperometryka)
- wysokiej jakości przekaźniki, wymienne w podstawkach
- montaż na szynę DIN (szerokość 12 standardowych modułów)
- zasilanie 230VAC (z magistrali RopamNET - tylko komunikacja) - przy braku zasilania 230 VAC nie jest możliwe sterowanie roletami

Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej:

W przypadku zastosowania kompatybilnej centrali firmy Ropam możliwe jest sterowanie roletami z aplikacji mobilnej **RopamNeo**. Odbywa się ono podobnie jak sterowanie z panelu dotykowego, ale posiada więcej dodatkowych funkcjonalności (więcej informacji do znalezienia w instrukcji do aplikacji RopamNeo na stronie www.ropam.com.pl lub po kliknięciu przycisku pomocy w aplikacji mobilnej).



Specyfikacja techniczna:

- max. obciążalność wyjścia sterującego: 6A
- max. prąd wejściowy: 8A
- zabezpieczenie obwodów wyjściowych (230VAC, gniazdo F2): bezpiecznik szklany 5x20mm zwłoczny 10A
- zabezpieczenie obwodu zasilania modułu (230VAC, gniazdo F1): bezpiecznik szklany 5x20mm zwłoczny 1A
- przekaźniki: LR-SS-112D, cewka 12V, wyjście 270VAC 6A., łatwowymienne, montaż w szybkozłączach
- złącza:
 - AWG: 24 – 12, rozłączne (sterowanie i wyjścia) (8A max),
 - DG250 (magistrala RopamNET)
- komunikacja: Magistrala RopamNET
- montaż: szyna DIN
- obudowa: D12M szerokość 12 standardowych modułów
- zasilanie: 230 VAC (zasilanie główne, pracy autonomiczna i systemowa), 12 VDC (zasilanie pomocnicze z magistrali systemowej, praca systemowa)
- pobór prądu (bez silników rolet):
 - 230 VAC: ~11mA (rolety zatrzymane),
 - 12 VDC: 0A (230 VAC jest), 70mA (prąd maksymalny przy braku zasilania 230 VAC*)
- wymiary: 212 x 90 x 58 mm
- waga netto: 0,45 kg

W zestawie:

- sterownik Ropam EXP-SROL8-RN - 1 szt;
- instrukcja.