

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-satel-szw-02-p-96.html>

ZAMEK SZYFROWY SATEL SZW-02



Cena brutto	104,18 zł
Cena netto	84,70 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00414
Kod producenta	SZW-02
Kod EAN	5905033330405
Producent	SATEL

Opis produktu

Zamek szyfrowy Satel SZW-02 służy do **elektronicznej kontroli pojedynczego przejścia**, np. w miejscach, gdzie nie ma potrzeby montażu rozbudowanego systemu alarmowego bądź kontroli dostępu. Posiada **wyjście przekaźnikowe** służące do bezpośredniego sterowania elektrozaczepem, zamkiem elektrycznym lub innym urządzeniem o poborze prądu do **2A**. Zamek może pracować samodzielnie lub współpracować z systemem alarmowym (np. załączając lub wyłączając jego czuwanie). Może także pracować w 2 trybach:

- **monostabilnym** (przełącznik zostaje załączony tylko na określony czas) lub
- **bistabilnym** (przełącznik zmienia swój stan do czasu ponownego wprowadzenia hasła).

Urządzenie posiada także **zabezpieczenie antysabotażowe** reagujące na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany.

W prawej części obudowy umieszczone są **3 kolorowe diody LED**, które informują o stanie urządzenia (1 z diod może mieć zaprogramowaną dowolną funkcję):

- **SYSTEM** - (kolor żółty) dioda sterowana z zewnątrz, przeznaczenie ustala instalator;
- **WŁ.** - (kolor czerwony) dioda wskazująca stan aktywny zamka;
- **WYŁ.** - (kolor zielony) dioda wskazująca stan nieaktywny zamka.

Lewa część obudowy zamka zawiera czytelne przyciski klawiatury, które osłonięte są otwieraną na bok klapką. Ich zielone podświetlenie zapewnia wygodne użytkowanie nawet w miejscach o słabym oświetleniu. Montowany może być **tylko w pomieszczeniach zamkniętych**.

Cechy produktu:

- sterowanie systemami alarmowymi: załączenie i wyłączenie czuwania, uruchomienie czasu na wejście
- sterowanie elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- diody LED pokazujące stan przekaźnika
- alarm 3 błędne hasła

Specyfikacja techniczna:

- obciążalność wyjścia ALM („otwarty kolektor”): 30 mA
- obciążalność styków przekaźnika: 2A
- maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik: 28V
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- zasilanie: 9V...16V DC
- minimalny pobór prądu (bez podświetlenia klawiatury): 18 mA
- maksymalny pobór prądu (podświetlenie, aktywny przekaźnik): 60 mA

-
- wymiary: 144 x 80 x 27 mm
 - waga: 156g

W zestawie:

- zamek szyfrowy Satel SZW-02 - 1 szt;
- instrukcja.