


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-buforowy-satel-aps-30-bo-p-5675.html>

ZASILACZ BUFOROWY SATEL APS-30 BO

Cena brutto	183,74 zł
Cena netto	149,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	00378
Kod EAN	5905033332539
Producent	SATEL

Opis produktu

Zasilacz buforowy Satel APS-30 przeznaczony jest do zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych, wizyjnych i domofonowych **pracujących na napięciu 12 V DC**. Zastosowany w jego konstrukcji zasilacz impulsowy o wysokiej efektywności zapewnia dobre parametry zasilania przy niskich stratach ciepłych.

Wydajność prądowa zasilacza wynosi 3A.

Urządzenie zasilane jest napięciem przemiennym z zakresu 17÷20 V.

Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia przeciwzwarceniowe oraz przeciwprzeciążeniowe. Mikroprocesorowa **kontrola stanu naładowania, precyzyjna regulacja napięcia oraz funkcja automatycznego odłączenia** w przypadku nadmiernego rozładowania dbają o stan dołączonego akumulatora żelowego kwasowo-ołowiowego i przedłużają jego żywotność, ograniczając możliwość uszkodzenia.

Zasilacz wyposażony jest w **styk sabotażowy i 3 sygnalizacyjne diody LED**, które odpowiadają za wskazanie obecności zasilania akumulatorowego oraz trwającym procesie ładowania akumulatora. Ewentualne awarie są dodatkowo sygnalizowane **akustycznie**. Powiadomianie systemu alarmowego o problemach umożliwiają 2 wyjścia typu OC. Zmiany ich stanów informują o spadku napięcia akumulatora poniżej dopuszczalnej wartości (spowodowanego także odłączeniem akumulatora lub jego awarią) lub o zaniku zasilania sieciowego (czyli braku napięcia na wejściach AC).

Cechy produktu:

- możliwość pracy z akumulatorem stanowiącym awaryjne źródło zasilania: kontrola stanu akumulatora, automatyczne odłączanie rozładowanego akumulatora
- 2 wyjścia typu OC przystosowane do zdalnego dozoru, informujące o awariach: brak zasilania AC, rozładowany akumulator
- sygnalizacja akustyczna awarii
- 3 diody LED sygnalizujące: status zasilania AC, status akumulatora, ładowanie akumulatora
- optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora oraz procesu ładowania akumulatora
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe układu zasilania AC i układu ładowania akumulatora
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe oraz przeciążeniowe wyjścia zasilającego
- zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy zasilacza
- kołki umożliwiające konfigurację ustawień zasilacza

Specyfikacja techniczna:

- typ zasilacza: A
- napięcie zasilania transformatora: 230V AC
- napięcie zasilania płytki elektroniki (z transformatora): 17...24V AC
- znamionowe napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy: 3 A
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A / 1A

-
- zalecany akumulator: 12V / 17Ah
 - wyjście AWS (typ OC): 50 mA / 12V DC
 - wyjście AWB (typ OC): 50 mA / 12V DC
 - klasa środowiskowa: I
 - temperatura pracy: +5...+40°C
 - wymiary płyty elektroniki: 140 x 99 mm

W zestawie:

- zasilacz Satel APS-30 BO - 1 szt
- instrukcja skrócona.

* Zasilacz sprzedawany jest bez akumulatora, transformatora i bez obudowy.