

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-duo-2xm1022ws1102a-43-2028v-dc-p-6515.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS DUO 2xM1022W/S1102A 4.3" 20~28V DC

Cena brutto	2 036,69 zł
Cena netto	1 655,85 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11702
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M1022W posiada **4.3" kolorowy ekran panoramiczny LCD oraz podświetlany, sensoryczny panel sterujący**. Dedykowany jest do pracy w systemie Vidos DUO. Obsługuje do **4 stacji bramowych** i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5; brak w zestawie). Rozbudowana **funkcja adresowanego interkomu** umożliwia swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim: **interkom wewnętrzny** (adresowane połączenia w jednym lokalu) i **interkom zewnętrzny** (adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym).

Monitor posiada także funkcję "nie przeszkadzać" umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas. Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje **nowe możliwości** takie, jak:

- przekierowanie rozmowy na telefon,
- podłączenie dodatkowych kamer CCTV,
- sterowanie oświetleniem.

Cechy produktu (M1022W)

- głośnomówiący
- 4.3" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- 12 melodii dzwonka
- menu w 6 językach
- sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna)
- obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV; podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4 (brak w zestawie)
- przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM
- tryb "nie przeszkadzać"
- adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 (brak w zestawie)
- wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi i monitorami VIDOS DUO

Specyfikacja techniczna (M1022W):

- ekran dotykowy: 4,3" LCD TFT
- rozdzielczość: 480 x 136pt
- parametry sygnału wideo: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- ilość obsługiwanych wejść: 1 lub 4 z modułem M-S4
- interkom: tak

- pobór mocy: 0,17W (w trybie czuwania), 4.7W (w trybie pracy)
- obsługa kart pamięci: nie
- pamięć wewnętrzna: nie
- nagrywanie filmów: nie
- temperatury pracy: +10 C ~ +40 C
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- instalacja 2-przewodowa, bez polaryzacji
- zasilanie: 20~28VDC z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (brak w zestawie)
- wymiary: 137 x 137 x 17 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S1102A posiada **kolorową kamerę z szerokokątnym obiektywem fisheye** o kącie widzenia 105 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, który umożliwia otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Maksymalnie można zaprogramować do 320 użytkowników, a ich dodawanie i usuwanie odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER (w zestawie). Panel posiada możliwość sterowania **2 przekaźnikami** (drugi przekaźnik z modułem B5; brak w zestawie). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych (monitory/unifony) wynosi **po 13 dla każdego przycisku wywołania**. Przeznaczony jest do **montażu natynkowego**. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych dwuabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami VIDOS DUO.

Cechy produktu (S1102A):

- dwuabonentowa stacja bramowa
- kamera 600TVL
- kąt widzenia obiektywu 105°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- podświetlany szyld informacyjny z regulacją jasności
- funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5; brak w zestawie)
- wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- podświetlenie nocne LED (światło białe)
- wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- obsługa elektrozapędów i zwór elektromagnetycznych
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 26 (po 13 dla każdego lokalu)
- obsługa funkcji adresowanego interkomu między monitorami
- wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna (S1102A):

- przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS, fisheye
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - 105°
- obiektyw: 3.6 mm, regulacja w pionie i poziomie
- pojemność czytnika RFID: max. 320 kart/breloków
- montaż natynkowy
- wyjścia przekaźnikowe: 1 lub 2 z modułem B5
- temperatura pracy: -20 C ~ +55 C
- klasa szczelności: IP54
- zasilanie: 24VDC
- zasilanie elektrozapędu: 12V DC max.300mA
- pobór mocy: 0,8W czuwanie / 3W praca
- wymiary: 176 x 90 x 27mm

Zasilacz systemowy Vidos DUO P26/40 przeznaczony jest do pracy w **dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO**. Łączy w sobie **funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału**. Jeden moduł P26/40 może zasilić jednocześnie **max. 4 monitory**. W systemach wielolokatorskich ilość zasilaczy jest zależna od odległości i obciążenia prądowego.

Specyfikacja techniczna (P26/40):

-
- napięcie wyjściowe: DC 26V+2V
 - temperatura pracy: 5°C ~ 55°C
 - stopień ochrony: IP20
 - zasilanie: 100V-240V / 50Hz-60 Hz
 - max. pobór prądu: 1,5A
 - wymiary: 140 x 90 x 60 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M1022W - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S1102A - 1 szt;
- breloki MASTER do programowania użytkowników RFID - 5 szt;
- zasilacz systemowy VIDOS DUO P26/40 - 1 szt;
- instrukcja.